

Установка программного обеспечения

В коробке находится мни компакт диск с программным обеспечением. Вставьте его в Ваш персональный компьютер. В папке «PC Software» находится установочный файл программы «IpCamChient_Setup_v2.46.exe» запустите его нажав два раза на курсор мышки.

Так же настройку камеры можно производить через ПО P2P, оно находится в одноимённой папке P2P/ «HiP2P Client_Setup_v4.29.exe».

Настройка/смена IP

На диске расположено ПО для поиска камеры в Вашей сети IP searcher/ SearchTool_setup.exe При запуске, выберите в окне адаптер, через который Вы будете осуществлять поиск камеры

Интернет-магазин WiFisec.ru и p2pWiFIcam.ru



					_		Tiones	
NO		Bluetooth Device (Personal Area Network)				Version	nort	
NO		Intel(R) Cen	trino[KJ Wire	IESS-N 2230		¥ EI SIUII	por	_
0	192.16	Realtek PCI	e GBE Famil	y Controller		.1.10.2.1-20150909	80	
		TeamViewer VPN Adapter						
		Виртуальнь	ий адаптер \	Wi-Fi Direct (Маи́крософ	т)			

Please select the device list, and then click Next to modify the device

Back

Cancel

Здесь же Вы сможете поменять IP настройки камеры

IP Address	192 . 168 . 100 . 11	Name	IPCAM	
SubMask	255 . 255 . 255 . 0	User	admin	
GateWay	192 . 168 . 100 . 1	Password	****	
Port	80		Pwd Reset	
				J
IP Address	192.168.100.88	Name	IPCAM	
SubMask	255.255.255.0	Port	80	
GateWay	192.168.100.1			
MåC åddres	s 20:F4:1B:5D:1E:E8			

1 способ (настройка через ПК через IP Client)



Вам нужно нажать на знак Отобразится окно авторизации. По умолчанию в графе Логин стоит «admin" Поле паспорт - пусто. User Name: admin • Password: OK Cancel Если Вам будет необходимо, то Вы сможете поменять эти данные в настройках приложения. В закладке «Менеджер устройства» выбираете кнопку «Add Area (добавить область)» **IP CAMERA** Device Management Parameter settings В окне, создаёте наименование области. Add Area Area Name: Parent Area: ОК Cancel Далее, предварительно подключив изделие к Вашей локальной сети (к роутеру; коммутатору), Вы нажимаете кнопку Поиск >> Search Select All

В вашем окне поиска появится IP адрес Вашего устройства.

ПО умолчанию, он 192.168.1.88

Если данные по Вашей локальной сети отличаются, внесите изменения в нижней форме

Интернет-магазин <u>WiFisec.ru</u> и <u>p2pWiFIcam.ru</u>

IP Address: 0.0.0.0
Sub Net: 0 . 0 . 0 . 0 00:00:00:00
Gateway: 0 . 0 . 0 . 0 Http Port: 80
Apply
Нажмите кнопку Применить (Apple). Важно!
Для применения настроек потребуется ввести логин и пароль на камеру
По умолчанию Логин admin
Пароль адтіп
Сетевые настройки камеры изменятся
сетерые настронки камеры изменятех.
Важно! В камере используется один сетевой адрес для докальных настроек и для настроек по
беспроводной сети WiFi.
Перегружаете телекамеру (отключаете питание, затем включаете). Она видится в сети с
После этого, запустите процесе поиска телекамеры, выделите се и добавьте в созданную
область.
Включение модуля WiFi WIFISEC.RU)
Для активации блока WiFi в телекамере, необходимо в окне настроек Наукать закланку «Сетерье нараметры» (Parameter Setting)»
Пажать закладку «сетевые параметры (гатапетег setting)»
IP CAMERA
Device Management
Group Management
Parameter settings
Record Management
Linkage Alarm
User Management
Other Settings

В созданной области выбрать адрес телекамеры, тогда в окне просмотра появится изображение с телекамеры. Это говорит о правильной настройке Вашей телекамеры в сети.

Интернет-магазин WiFisec.ru и p2pWiFIcam.ru



Откроется клиент IP



Вы можете выбрать поток трансляции

- Высшее качество
- Среднее качество
- Малый поток

Закладка

Settings

Переключит интерфейс в режим конфигурации устройства.



Подробнее о возможностях Программного обеспечения смотрите в файле на Диске CMS user manual.pdf (на Английском языке).

Если диск не читается, Вы можете скачать его с нашего сайта в разделе Техническая поддержка.

Просмотр WiFi видеокамеры через мобильное устройство

Установка мобильного приложения CamHi на Ваш смартфон.



Интернет-магазин WiFisec.ru и p2pWiFIcam.ru



Вписываем в поле UID идентификатор p2p Вашего устройства.

UID

UID

Внимание! Важны регистры букв (они все заглавные)



Интернет-магазин <u>WiFisec.ru</u> и <u>p2pWiFIcam.ru</u>

	•०००० Билайн 😤	15:31	≠ 42 % ■⊃	
	Back	Camera Setting		
	Edit Password		>	
	Alarm Setting		>	
	Action with Ala	rm	>	
	Timing Record		>	
	Audio Setting		>	
	Video Setting		>	
	Wi-Fi Setting		2	
	SD Card Settin	g	>	
	Time Setting		>	
	Email Setting		>	
	FTP Setting		>	
	System Setting)	>	
	Device Informa	ation	>	
	<u>Canada</u>	Northana Virtues	(i)	
	_		Photo	
Рассмотрим меню настроек	PA2bA	VIFICA	M.RU	
1. Edit Passwor	'd - _{ИЗМ}	енить пароль.	\	
		_		
Back	Edit	Passw	vord	Done
Old Password	Old	Passwo	rd	
New Password	Nev	v Passw	ord	
Confirm Password	Cor	nfirm Pas	ssword	



٦ 4.	Timing Recor	d - время записи. К данной модел	ли не применяется.
5.	Audio Setting	- настройки аудиоканала. К данн	юй модели не
ا	/ideo Setting	- информация потока видео.	
	Back	Video Setting	Done
	Bit Rate	3006	
/	Frame rate	23	
	Quality	4	\
	Bit Rate	192	
	Frame rate	7	/
	Quality	6	
	Frequency	50Hz	60Hz



Email Setting SMTP Server 25	Save
SMTP Server	
25	
	None >
User Name	
Password	
Send To	
Sender	
Subject	
	<u>Test</u>
	User Name Password Send To Sender Subject

	Back	FTP Setting	Save	
	Server Addr.	Server Addr.		
	Server Port	21		
	User Name	User Name		
	Password	Password		
	Passive Mode			
	Path	./		
	Test ETD Sottin			
System ние! меню можно пе ать сброс в заво	Setting срезагрузить уст дские установки	- информация о с ройство. СООО и (придётся все на	истемных на	стройка устройства. гь поновой).
System ние! и меню можно пе пать сброс в заво Back	Setting срезагрузить уст дские установки Sy	- информация о с гройство. СЛР и (придётся все на stem Se	истемных на	стройка устройства. гь поновой).
System ание! м меню можно пе лать сброс в заво Back	Setting срезагрузить уст дские установки Sy	- информация о с пройство. СООР и (придётся все на stem Se	истемных на RU стройки дела tting	стройка устройства. гь поновой).
System ание! м меню можно пе лать сброс в заво Back	Setting срезагрузить уст дские установки Sy	- информация о с пройство. Соор и (придётся все на stem Se	истемных на PRU стройки дела tting	стройка устройства. гь поновой).
System ание! м меню можно перлать сброс в заво Back	Setting срезагрузить уст дские установки Sy	- информация о с гройство. Соор и (придётся все на stem Se	истемных на стройки дела tting	стройка устройства. гь поновой).
System ание! м меню можно пе лать сброс в заво Back eboot Can	Setting ерезагрузить уст дские установки Sy nera	- информация о с пройство. Соор и (придётся все на stem Se	истемных на стройки дела tting	стройка устройства.

Device Information 13.

- информация об устройстве.

vice Information
IPCAM
WLAN
2
V6.1.10.2.1-20160107
192.168.1.88
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
-ISEC.RU))
службу Техподдержки. Мы постараемся помочь Вам