

Внешний вид диаграмма



- 1 скан путь окно
 - 2 номер модели сканера
 - 3 клавишный переключатель
 - 4 светодиодный индикатор
 - 5 Фэн Мин машина голос отверстие
 - 6 батареи нижняя крышка
 - 7 обновить для подключения, небольшой круг металлов с 4 защитой ствола веревка ствола, дно играть кусочек для обновления контакта коснуться точками
 - 8 получить машину USB для подключения нести
 - 9 получить индикатор машинно LED, успех конъюнкции
- индикатор будет часто ярким, данные нормальным получить час индикатор мерцать

Установить метод

Совмещение получить машину, чтобы прибыть компьютер

1. Будет ли получить USB машины для подключения USB, что люди вставить калькулятор для подключения в.
2. Windows, будет намекать обнаружение новых аппаратных средств «USB-человеческого тела узнать устройство ввода», и автоматический для него процедуры установки привода.
3. После установки завершения на экране под проявлением «аппаратная уже установить скомбинировать использование может»
4. Если отказ, получить USB машины для подключения из расчета на борту вытаскивать, повторил предыдущий шаг. Откройте функцию беспроводного сканирования

Прочитайте следующий из или «открытой беспроводной функции» коды быстрой карты бара.

Первоначальная настройка



Открытые беспроводные возможности сканирования



Эксплуатационные характеристики продукта

Беспроводная передача данных звуковой и световой подсказки Edition,

	Режим сканирования данных	передача машина	Индикатор Фэн Мин	голос успех
Общий сканер версия	Использование нужно сканировать страницы 11 штрих-код «близкий голос», беспроводная конституция сканирования «открытый голос» Обычный режим			
	BE	Кольцо 1	Яркий раз	
	опровергать	Отбросьте 3 или ЯРКОСТЬ три раза не звонят Есть	или не ярко Shan	
Получите Общую машину	режим	BE	нет	раз
хранение версия сканера	обычный режим	BE	Длинные кольцо 1	Яркий раз
	режим хранения	BE	падение каждый падения 3 Короткое кольцо 1 Shan	Яркое три раза, авто хранение данных один раз, режим хранения свет будет часто ярким

функция хранения

Сбой связи час расстояние до или есть помехи, сканер авто хранения сканирование штрих-code. Can также с выбором режима шаг инвентаризацией; Место 8,000,000,000,000 памяти внутри сканера; Может принимать 20-300,000 общего пользования информации штрих-кода.

В докладе малое количество электроэнергии в полицию

В процессе сканирования или один раз переключателя сканера на, чтобы получить в нуждаться внешним видом машины сразу, спутник имеет показатель непрерывное мерцание в то же время, прояснение сканер электрического напряжения быть слишком низким, и нужен быть обновлением. В неподвижных потребность времени машины

20 второго авто нужно машина, продление времени работы. Обновить


Будет ли обновить электрический кабель для вставки сканера для подключения, обновления USB носить конъюнкции компьютер, запустите обновление, вероятно, 4 часа, батарея может быть полным, светодиодный индикатор с ярко расти изменения в не яркий, значит, чтобы обновить завершение.

функция конституции хранения

Конституция прокатилась читать спрос штрих-код

штрих-код режима	режим работы	Подсказка Выяснение Когда
 Нормальный режим (данные Автозагрузки)	Сканирование этого штрих-кода получить в обычном режиме В этом режиме, возможность передать результат для сканирования во время беспроводного получить машину Этот режим для формы Тхи S Времени переключатель на сканере авто депозита, позади признать непрерывные три частей режим молчаливо	получает машин нормально получать, сканер будет посылать 1 в индикаторе времени Shan раз Когда получите машину не нормально получают, соединит волосы три голос внутри сканер, индикатор Di Shan быть три times.In Toro времени, раз не нормально получает, сканер авто рассеяния над режимом хранения, индикатор президентом из ассоциация быть ярким
 режим хранения	Сканирование этого штрих-кода войти в режим хранения При этом режиме результат для сканирование Success и завершение депонировать хранения STO индикатор ярости час сканер машины в один раз	Это режим дно, индикатор будет указывать яркий, код считывание индикатор ярости час встреча Shan
 Выгрузка данных	Сканирование этого штрих-кода может хранение данных до передать переписываться получить машину (Примечание: Если завершение сканирования сверху распространяться не чистый ноль: 00, до тех пор размах этого кода встречи будет начало времени данных для хранения, хранение имущество данные до раздвинутого)	Когда верхний спраз, если получит машину на половину петуха, сверху распространение действия автоматической остановки, клиент может повторно сканировать этот штрих-код заново все топ распространения. Топ процесс распространения в сканер нажмет нормально верхнего процесс распространения, чтобы соответствовать намеку
 Самая последняя передача данных	Если сканирование сверху завершение распространяться не не чистый ноль: 00, отсканировать этот штрих-код может в (см. общий режим) Сканирование время последние (многие времена Стрелочный) хранения данных один за другим в порядке и вверх пройти, чтобы соответствовать, чтобы получить машину	

функция конституции хранения

штрих-код режима	режим работы	Подсказка выяснение
 HTTP	Сканирование этого штрих-кода в соответствии с врезанно отсканировать хранения прекращаться, отсканировать этот штрих-результат последнего кода, то данные времени от может привести к поломке какого-то куска по месту (если есть) для начала непрерывных вверх, соответствуют получать машину	Когда данные верхнего распространены в середине возникновения разрывов, клиент может сканировать этот штрих-код с перерыва некоторое место непрерывное распространение (как указано выше, распространение 10 штук в соответствии с, по 6 шт распространяться за данные, чтобы до воли хранения финишная данные распространения) Тор процесс распространения в аппарат Фэн Мин нажмет нормальный топ процесса распространения в соответствует намеку (см общего режима)
 Отображает общее количество сканирований	Проявление всего хранения сканирования результата куска	статистика результат
 Он показывает номер последнего сканирования	Проявление последнее хранилище непрерывного сканирования результата шт Примечание: Этот подсчитывать машин повторно подсчет после завершения проводить «последние один количество раз в соответствии с верхним распространением «, также новый сканирования и хранения результата	согласно получить возврат к списку автомобилей символов по количеству частей
 ясно	Хранение Сканирование Scan этого штрих-код успеха данные быть равен нулю чистый ноль и индикатор (просканировать штрих-код в угоду поворот сканера 90	Встреча Shan paz (общее режим и режим переучет дно может вести)

Настройки сканера передающих конца



Войдите в режим

Три числа	настройки Выяснение	Код опции бар	
 1	Конституция происхождения сканер работы канала: Признать молчаливо рабочий канал 15. закончится. 0 Сфера канала 0-15, с #	 Настройки канала сканера	
 2	Конституция сканер ID: Признать молчаливо ID 10, ID сфера является 0-254, с # закончится.	 Настройки ID сканера	
 3	Сканер конституции принимает машину ID стороны сделки с :. Назначено получить машину для отправки данных в стороне, что ID Прицел 0-254, с # быть over.Recognize молчаливо-	 Приемник при условии, что соответствующий ID	
 4			
 5	Будет ли конституция Фэн Мин функция машина активировать или нет: Может использовать	 настройка зуммера	
 6	для назначения, чтобы получить машину, то ли точности		
 7	получить, если принять, машину Фэн Мин		
 8	кольцо 1, если получат, машина FengMingwas гадости кольца 3 Примечания: Если активировать это,		
 9	встречи влияния максимальной скорости распространения, В то время как активировать, наиболее быстрое действие, с # 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000		
 #	сканер Over. сканер сканер Параметр распознает молчаливо реставрация значения для завода	 Передатчик восстановить заводские настройки	



Сохранить и Выйти

Настройки сканера, получавшие конец



Войдите в режим настройки

Три числа	разъяснение	Код опции бар
	Управление с расстояния конституции получать машина работа	
1	Канал: Признание 0 молчаливо рабочий канал 15.Channel сфера 0-15, с # быть по сравнению с контрольными с	Получение канала настройки конец
	расстояния конституции получают машины ID: Признать молчаливо ID 0.	
2	ID сфера является 0-254, с # быть старше	ID приемный конец, расположенный
	Управление с дистанции конституции получить машину, чтобы открыть сканер ID для отправки.	
3		Открытый сканер посылает идентификатор
	Управление с расстоянием конституция получает машины близко сканера ID для отправки.	
4		Закреть сканер отправляет идентификатор
	Когда управление от расстояние Конституция получила машину в рассылать сканер ID, ID и кода коробки бар от знака,	
5	негласно), ключ (TAB признать	Разделенные TAB связь между ID и штрих-кода
	Когда управление от расстояние Конституция получила машину в рассылать сканер ID, ID и кода коробки бара от знака в виде пробела ключа.	
6		Разделенные пространства между ключом и ID штрих-кода
	Когда управление от расстояние Конституция получила машину в рассылать сканер ID, ID и кода коробки бар от знака для фальшивый.	
7		Кроме - между ID и штрих-кода с
	Управление с расстояния конституции получит машину заводского Восстановления конституции.	
8		Ресивер восстановление заводских настроек
9		
#		



Сохранить и Выйти

Примечание: Когда сканер попасть в управление с расстоянием вступления в режиме приема машины, индикатор сканера будет мигать, машину Фэна Мин была бы непрерывно выдавать звук, дикция, это ждать соответствуют приемной машине, чтобы прочитать enactment.At этого время, необходимо множество получить машину близко к сканеру, вытаскивать получить машину USB, снова вставить USB, а затем завершение нового приемных станочный параметр индикатора enactment.Scanner и машину Фэн Мин будет также реставрация нормально и повторное сканирование «сохранить и выйти» штрих-код.

Внимание: Такие, как появляется получить машину не конституции или конституция отказ часа, машина Фэна Мин непрерывного giveout индикатора звука мерцания, пожалуйста, направляйте сканирование «сохранить и выйти» штрих-код снова продолжить обработку проблемной.

Вес набора кода обнаружения

Варианты штрих-код	функция	Выяснение Хотя
 Обнаружение кода активации Тяжелая	Активация тяжелой кодовой экзамены в конституции Примечания: Это постановление будет автоматически поддерживать, сбоя питания за все еще действует	активировать, в конечно, времени раздел, если экспертиза прибыть код repeatedhomologyofbar, сканер будет посылать неправильный отчет полиции голоса (5), и автоматически отменить последнее время однажды сканирование и повторить код
 Отмена обнаружения кода при условии	Отменить тяжелый код экзамен конституции Примечание: Это постановление будет автоматически поддерживать, сбоя питания позади остается в силе	

Вышеупомянутый время раздел экспертизы может пройти следующую так, как прессу должен быть отрегулировать: (Признать молчаливо: 6)



Войдите в режим настройки


Вес интервал обнаружения коды устанавливаются на 6 секунд



Вес интервал обнаружения код устанавливается на 5 секунд



Повторно установив интервал обнаружения кода в 4 секунды



Настройка интервала обнаружения кода веса составляет 3 секунды



Код Вес интервал обнаружения устанавливается на 2 секунды



Вес интервал обнаружения коды устанавливаются на 1 секунду



Код веса Интервал проверки установили постоянного



Вес код проверки интервал установки =



Сохранить и Выйти

Высокий класс конституции

Функция сканирования	операция
проявления общего количества, чистый данные нулевого хранения, выкладывают на данных.	Перемещайте, связанный штрих-код в чтение книги книга фронта штрих-кода конституции»
Несколько сканер общей toWireless много одна функции сканера. Прием носить с собой 1 в an1.Sweep стр.8 topmostly попасть в окружающую среду и конституций	режим
открывающееся различие к 2.Sweep тоат этого время встречи сканера «Ди Ди Ди» номер	«открыт сканер ID отчета» страница 8 раз штриха-кода в том, что сканер «Ди Ди Ди» кольцо замечает, Конституция несходства идентификационного 3.Закройте к сканеру получить машину, получить машину для подключения до вытащить из компьютера, пригласить и т.д. несколько вторых, снова установить, когда увидите получить индикатор на машине будет автоматически фликер и остановить, сканер также остановить звук ; Так, а именно завершение работ принятие; 4.Sweep страница 8 последний штрих-код: «Держите и withdraw.At это время идентификационный номер scanner.Recognize молчаливо: 10. Измените это идентификационный номер, например, «200» операции следующим образом. 5.Sweep страница 7 первая самая вершина «войти в режим конституции»; 6.Sweep страница 7 «стрелять, чтобы нести ID конституции» снова; 7.Turn снова на левую сторону страницы 7 подметать числительное, чтобы добавить «#» кода (например, хочет установить 200, подметать первый в стр.7 «2», а затем сметает «0» снова подметать «0» конец зачистки " # «Быть старше; 8.The конец возврат к странице 7 подметать наиболее под из «сохранить
Тем временем несколько беспроводных использования сканера, Конституция соответственно соединить соответствия канал; стр сканера беспроводной 7) канал конституции для 1.Sweep кода (Распознать молчаливо = 10).	внутри завершение, машину для установки компьютера до введения и нормальный внешний вид, и Бог линию. Продолжите сканер принятия первым; (смотрите руководство страницы 7 бар «попасть в конституции, например, канал = 6 режим «; 2.Sweep штрих-кода «стрелять носить канала конституции» снова в форме; 3.Sweep штрих-кода значение параметра «б» с «#» быть старше; 4.Sweep «сохранить конституцию и снять» завершение страница 7 всхода для выполнения канала конституции; Продолжайте снова получить машину канала конституции: 5.Sweep страница 8 штрих-код «войти в режим конституции»; 6.Sweep штрих-кода «получить для выполнения канала конституции» в форме снова, 7 стреловидности параметр значение штрих-код «б» с «#» быть более; (Примечание: Поскольку сканер введение в 6, поэтому в этот раз получить машину принятие также должно быть 6) будет закончить зачистку «#», в это время встречи сканера «Ди Ди Ди» кольцо, прояснение уже попал в введения в силу внешнего вида; 8. Ближе к сканеру получить машину, получить машину USB для подключения к вверх вытащить из компьютера, пригласить и т.д. несколько вторых, снова установить, когда увидите получить индикатор на машине будет автоматически фликер и остановить, сканер также остановить звук, так именно завершение работы были законодательно утверждены; Receive машину будет в соответствии с новым вступления в силу 6 канала верхней работы; конец 9.The сканирования страницы 8 «сохранить и выйти» штрих-код, to

функция сканирования

Он показывает номер версии



Первоначальная настройка



Режим вывода

режим клавиатуры



Беспроводной режим



звуковой декодер

выговориться



Звуки на




Режим триггера для чтения штрих-кодов

Режим по умолчанию



Автоматический непрерывный режим сканирования



Штрих-код первого пункта набора символов

Штрих-код первой вставки "0" характер



восстановление



CODE ID

Decode ВАРИАНТЫ SEND штрих-код ID-СБРОС



Decode ВАРИАНТЫ SEND штрих-код ID-ASA SUFFIX



Режим чтения

ЛАЗЕР / CDD MODE-SINGLE SCAN



ЛАЗЕР / CDD MODE-3AM SCAN



Символик ON / OFF

Code11

Код 11-ВКЛЮЧИТЬ



Код 11-DISABLE



Код 39

Код 39- ВКЛЮЧИТЬ



Код 39-DISABLE



ПОЛНЫЙ ASCII- ВКЛЮЧИТЬ



ПОЛНЫЙ ASCII-DISABLE



Символик ON / OFF

Код 93

Код 93- ВКЛЮЧИТЬ



Код 93-DISABLE



Код 128

Код 128- ВКЛЮЧИТЬ



Код 128-DISABLE



Код 128 ISBT- ВКЛЮЧИТЬ



Код 128 ISBT-DISABLE



Кодабар

Codabar- ВКЛЮЧИТЬ



Кодабар-DISABLE



INTERLEAVED 2of 5

I2OF5-- ВКЛЮЧИТЬ



I2OF5-DISABLE



ПРОМЫШЛЕННАЯ 2of 5

ID2OF5-- ВКЛЮЧИТЬ



ID2OF5-DISABLE



Символик ON / OFF

MSI / Плесси

MSI- ВКЛЮЧИТЬ



MSI-DISABLE



UPC / EAN

СКП-А ВКЛЮЧИТЬ



UPC-A-ВЫКЛЮЧЕНО



UPC-E- ВКЛЮЧИТЬ



UPC-E-DISABLE



EAN-13- ВКЛЮЧИТЬ



EAN-13-ВЫКЛЮЧЕНО



EAN-8 ВКЛЮЧИТЬ



EAN-8-ВЫКЛЮЧЕНО



Символик SET UP

Код 11

Код 11 LESER / CCD REDUNDANCY-ВКЛЮЧИТЬ



Код 11LASER / CCD REDUNDANCY-DISABLE



Code39

CODE 39 SEND START / STOP CHARS ВКЛЮЧИТЬ



CODE 39 SEND START / STOP CHARS DISABLE



КОД 39 ЛАЗЕР / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ ВКЛЮЧИТЬ



КОД 39 ЛАЗЕР / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ



КОД 93

КОД 93 ЛАЗЕР / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ-ВКЛЮЧИТЬ



КОД 93 ЛАЗЕР / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ-EISABLE



КОД 128

КОД 128 ЛАЗЕР / ПЗС REDUNOANCYENABLE



КОД 128 ЛАЗЕР / ПЗС REDUNOANCY-ВЫКЛЮЧЕНО



CODEABAR

CODEABAR SEND START / STOP CHARS-ВКЛЮЧИТЬ



CODEABAR SEND START / STOP CHARS-ВЫКЛЮЧЕНО



Символики Настройки

CODABAR

CODABAR WIDE GAPSALLOWED-ВКЛЮЧИТЬ



CODABAR WIDE Пробелы РАЗРЕШЕНЫ-ОТКЛ



CODABAR лазер / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ-ВКЛЮЧИТЬ



CODABAR лазер / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ-ВЫКЛЮЧЕНО



INTERLEAVED 2OF5

Я 2OF5 ID ЛАЗЕР / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ-ВКЛЮЧИТЬ



Я 2OF5 ID ЛАЗЕР / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ-ВЫКЛЮЧЕНО



ПРОМЫШЛЕННАЯ 2OF5

ID 2OF5 ЛАЗЕР / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ-ВКЛЮЧИТЬ



ID 2OF5 ЛАЗЕР / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ-ВЫКЛЮЧЕНО



MSI / Плесси

MSI LASER / CCD REDUNDANCY-ВКЛЮЧИТЬ



MSI LASER / CCD REDUNDANCY-DISABLE



UPC / EAN

Увеличить СКП-Е К UPC-A ВКЛЮЧИТЬ



Увеличить UPC-E К UPC-A DISABLE



Символики Настройки

UPC / EAN

Увеличить UPC-A К EAN-13 ВКЛЮЧИТЬ



Увеличить UPC-A К EAN-13 DISABLE



НОВООБРАЩЕННЫЙ EAN-13 ISBN ВКЛЮЧИТЬ



НОВООБРАЩЕННЫЙ EAN-13 ISBN ОТМЕНА



UPC / EAN SRPLENENTS-DISABLE



UPC / EAN SRPLENENTS-2 DIGIT ТОЛЬКО



UPC / EAN ДОБАВКИ-5DIGIT ТОЛЬКО



UPC / EAN ДОБАВКИ-2 & 5DIGIT ТОЛЬКО



СКП / Мы лазера / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ ВКЛЮЧИТЬ



СКП / Мы лазер / ПЗС ИЗБЫТОЧНОСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ



EDIT НАСТРОЙКА БАР КОДЫ

EDIT # 1-полосная 1 ВЕДУЩИЙ НА ХАРАКТЕР ALLBAR КОДОВ

ESIT # 1-OFF

Которые начинаются с '12345'



EDIT # 2-STRIP1TRAILING ХАРАКТЕР

ESIT # 2-OFF



EDIT # 1-ФИЛЬТР ВЕДУЩИХ ПРОСТРАНСТВА

ESIT # 1-OFF



EDIT # 1-ФИЛЬТР завершающие пробелы

ESIT # 1-OFF



EDIT-FILTER ALL ' ' ПЕРСОНАЖИ

EDIT-DISABLE ALL ФИЛЬТРАЦИЯ ' ' CHARCTERS



EDIT-ВСТАВИТЬ ВЕДУЩИЙ ZERO

EDIT-ОТКЛ ВСТАВИТЬ ВЕДУЩИЙ ZERO



МАКРО / Специальные клавиши SETUP БАР КОДЫ

MACRO # 1-FIND '1' И ЗАМЕНА ОДИН



MACRO # 1-ИНВАЛИДОВ




MACRO # 2-FIND '2' И ЗАМЕНА С ДВУХ ДЛЯ

КОД 39 ТОЛЬКО



MACRO # 2-ИНВАЛИДОВ




MACRO-FIND '0' И заменить 'A'



MACRO-FIND '0' И заменить 'A' ← DISABLE



Специальный ключ-МАР F3 для '0'



SPECIAL KEY-ОТКЛ F3 KEY KAPT



Специальный ключ-МАР DEYPAD ENTER K 2



SPECIAL KEY-ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКИ ENTERMAPPING



ПРЕКРАЩЕНИЕ STRING SETUP АВР КОДА

СТРОКА # 1-ОКОНЧАНИЕ СИМ-CR



STRING # 1-ПРЕКРАЩЕНИЕ LF



СТРОКА # 1-ОКОНЧАНИЕ CR + LF



STRING # 1-ИНВАЛИДОВ



STRING # 2-CODE 128 ПРЕКРАЩЕНИЕ

СИМ-CR



STRING # 2-CODE 128 ПРЕКРАЩЕНИЕ

СИМ-LF



СТРОКА # 2-КОД 128 ОКОНЧАНИЯ СИМ-CR + LFSTRING # 2-КОД 128 ОКОНЧАНИЯ СИМ-REMOVED



STRING-КОД 39 ПРЕКРАЩЕНИЕ

СИМ-TAB



STRING-КОД 39 ПРЕКРАЩЕНИЕ

СИМ-TAB-REMOVED



STRING-ALLCODES Преамбула-STX



STRING-ВСЕ КОДЫ постамбула -ETX



Знакомая проблема и решить метод

симптом	причина	Решить метод
Прием сканер данные	возможно сканирование карты (быть как карты участника) опережать под сканер (топ situation, которые имеют аналогичную белую карточку 2 (возможно, Нет сигнала (не имеют никакой ручной страница 5 общего режима совместно получить то, принимая во внимание, если не требовать твердого а, машина) действительный час сверху распространение, попасть в хранилище расстояние от в режиме для чтения, то, «Общий режим» обстоятельство будет под из «режима хранения». от «общего режима» авто превращаются в режим «хранения переучет»	команд с машиной не распространять (быть как карты участника) сканер (топ situation, которые имеют аналогичную белую карточку 2 (возможно, Нет сигнала (не имеют никакой ручной страница 5 общего режима совместно получить то, принимая во внимание, если не требовать твердого а, машина) действительный час сверху распространение, попасть в хранилище расстояние от в режиме для чтения, то, «Общий режим» обстоятельство будет под из «режима хранения». от «общего режима» авто превращаются в режим «хранения переучет»
сканер разослать свет, но не читают считывание код	Беспроводный сканируется Read 4 страницы под функцию бара и активировать. код «открытая беспроводная функция»	то
	Чтение «начало начала поворачивать	конституция «ручного штрих-кода страницы 4
	раз прочитать» открыть функцию беспроводной «штрих-код то функция 1.read страница	раз прочитать» открыть функцию беспроводной «штрих-код то функция 1.read страница
	беспроводной Конституция код проблема в режим конституции	руководства 7 бар 2.Then Страницы 7 отсчитывать два штрих-код «стрелять машин Восстановление заводской конституцией».
		3.Read страница 7 наиболее под thatbarcodetokeepandwithdraw 4.Read страницу руководства 8 штрих-кода в режим конституции; «Ди Ди Ди ...» 5.Read страница 8 отсчитывать два штрих-код „получить для выполнения заводской конституции реставрации“, в это время встречи сканера Ring Провозглашение уже попало в введении в силу внешнего вид;
		6.Close к сканеру получить машину, получить машину USB для подключения для подключения к вверх вытащить из компьютера, пригласить и т.д. несколько вторых, опять-таки mount.When см получить индикатор на машине будет автоматически фликер и остановить, сканер также остановить sound.So а именно завершение работы была законодательно утвержден, если получить машину, чтобы вытащить снова смонтировать, обратный сканер в кольце, скажем, не принятие хорошо, thenneedtoberepeatabove шара.
		7.Read страница 8 последний штрих-код: «Держите и уйти»

Знакомая проблема непрерывна

doesing Сканер не посылать свет также не читает дефицит количества befullor; Pleasesuchas код	сканер электроэнергии батарея	Застраховать количество батареи электричества в повреждение батареи заменить батарею. Refresh, сканер использовать электричество и освежать полную потребность 3-5 часов, befullorfempress электричество Индикатор, чтобы потушить. С
Сканер не считывание кода или будет электрическое напряжение не ° до развертки несколько раз читает Это низко в 3.5 В. код	слишком грязный. Scanamirrorslice	хлопком быть окрашен с чистой водой или водным раствором аммиака слегка стволовых протереть, использовать шток cottonagaintowipestem или приrede
	Штрих-код слишком Удалите грязный Z1 из грязный.	штрих-код, переналадка угол сканирования и увидеть эту книгу фронт «инструкция по эксплуатации»
	Скан расстояние неточность.	Регулировка расстояния для сканирования.
Некоторые штрих-код Сканер не мог читать этот вид считывание	Сканер не может сканировать гомологии продукт до штрих-код или должен читать, wipecleanhavethe штрих-кода имеют штрих-код проблемы, если повреждение или дать крышку вверх или не линия, реставрация factoryconstitution, если проблема Вывод на печать все еще на, пожалуйста, качество будет очень стараться, чтобы заменить другой А плохой. пара машины.	
	Этот штрих-код дизайн дизайн разномастных до нормы.	Обеспечение должно бар Кодекса не имеет проблема, попробуйте еще раз раз
Сканер может Scanthelightbeam не читать поверхность подвергается гладкий штрих-код	влияние	Регулировка угла повторного сканирования

Продукт защищает исправить имя карты
 клиента : _____
 адрес клиента : _____
 Контактный телефон : _____
 номер модели продукта и порядковый номер : _____

 Защитить зафиксировать срок : _____ Год _____ Месяц _____

 _____ день к Год _____ Месяц _____ День _____

Дилер заполнить \ топа: Дилер:

 Контактный телефон: _____
 Подробный адрес: _____

Защита исправить принцип обслуживания:

1. for защитит, чтобы исправить срок и защитит, чтобы исправить бесплатно поддерживать внутри рамки.
2. Protect зафиксировать период снаружи защиты, чтобы установить сферу за пределами поддерживать обслуживание, наша компания пресс-стандарт взять плату запасных частей и поддерживать плату
3. Our компания и дилер из продукта сломать результат в любой прямой или косвенный ущерб, не берут на себя ответственность.

Не защищайте зафиксировать объем:

1. Non- рабочая сила может контролировать аварии и форс-мажор фактор в результате повреждения.
2. Игнорирование клиента, но причина или причины искусственного стираться или повреждения
3. Без модификации авторизации продукта любой части (например, цепи, запасные части ... и т.д.)
4. Электрическое напряжение неустойчиво или электрическое напряжение превышает стандартный продукт электрического напряжение, чтобы привести к повреждению.
5. Операция клиента не подходит или сохранение не уместно привести повреждений.