Дальнейшая настройка экземпляра ККТ возможна при выполнении следующих условий:

1. Регистрация на сайте <u>www.nalog.ru</u> и доступ в личный кабинет налогоплательщика.

2. Наличие действующего договора с оператором фискальных данных (ОФД-Я).



Если вышеперечисленные условия выполнены, можно продолжить настройку экземпляра ККТ согласно следующим пунктам:

войства		X	<u></u>	
Драйвер ФР			ва Сервер печати	CashControl
Погические устрой	ства	Проверка связи	CashCore	Тест
I	<u> </u>	Параметры обмена	-	
Пароль сист. адми	нистратора: 30	Поиск оборудования	00 31 30 5A 31 0E 01 0F	1E 06 10 11 33 1E 4
Протокол обмена:	Стандартный 💌	Сервис		Передать
СОМ порт:	СОМ 4	Таблицы		
Скорость:	115200	Дополнит, параметры		
Гаймаут:	3000	О драйвере		
Пароль: 30				+
Модель: Автос	пределение 💽		Список неподдерж	киваемых команд
Код ошибки:				
			30 +	астройка свойств

 Используя утилиту «Тест драйвера ФР», зайдите в «Таблицы» и откройте таблицу №18 «Fiscal storage».

поле	Название	Значение
1	Serial number	000000012345678
2	Inn	7725851555
3	Rnm	000000010039635
4	Fs serial number	9999078900000771
5	Tax system	1
6	Work mode	0
7	User	000 "Добродел"
8	Operator	Доброделов И. Н.
9	Address	115280, г. Москва, ул. Лениская Слобода, д. 19, ст
10	Ofd name	000 "Ярус"
11	Ofd url	www.ofd-ya.ru
12	Ofd inn	7728699517
13	Tax office url	www.nalog.ru
Тип: стро	ka	Максимальная длина: 64



- 2. Заполните поля №№ 5 -13 следующим образом:
- в поле №5 «Тах system» выводится режим налогообложения (только для чтения);
- в поле №6 «Work mode» выводится режим работы (только для чтения);
- в поле №7 «User» укажите наименование организации;
- в поле №8 «Operator» введите ФИО оператора, который будет проводить операцию регистрации;
- в поле №9 «Address» укажите юр. адрес организации;
- в поле №10 «Ofd name» введите значение: ООО «Ярус»;
- в поле №11 «Ofd URL» введите значение: www.ofd-ya.ru;
- в поле №12 «Ofd INN» введите значение: 7728699517;
- в поле №13 «Тах office URL» введите электронный адрес налогового органа.

райвер ФІ	P	🖧 Парам	етры офд			
Логиче	🇳 Табли	Поле	Название	Значени	ie	
Nº 1 9	Nº H	1	Сервер	91.107.	67.212	
	9 T	2	Порт	7779		
Пароль	11 D	3	Таймаут чтения ответа	1000		
T	18 F					
Таймау	19 П 20 С 21 С 22 С 23 У, 24 В(Гип: числи тевой адрес даленный мо страиваемая	о Диапазон: 065535 Разм з will гониторинг и администрирование 1 з и интернет техника 1	ер, байт: 2 5 11 7 -	Закрыть	Гудок
I аймау	19 Π 20 C 21 C 22 C 23 y, 24 B 4	I Тип: числи атевой адрес даленный мо страиваемая	о Диапазон: 065535 Разм с wili і рниторинг и администрирование 1 а и интернет техника 1 III	tep, байт: 2 5 11 7 +	Закрыть	Гудок им. отмена чека
Гаймаз Пароль Модель Код ошибки	19 П 20 С 21 С 22 С 23 У, 24 В 4 • 30 а: Автоог 4	Г Тип: числи тевои адрес даленный мо страиваемая	о Диапазон: 065535 Разм з wini і рингоринг и администрирование 1 а и интернет техника 1 III	ер, байт. 2	Закрыть какцизн. операция акрыть чек расш.	Гудок им. отмена чека Продолжить печати



3. В таблице №19 «Параметры ОФД» введите данные для соединения с сервером ОФД, а именно:

- в поле №1 «Сервер» значение: 91.107.67.212;
- в поле №2 «Порт» значение: 7779.

райвер 🕈 📻				1
Логиче П	оле	Название	Значение	
№19, 1		Режим ррр	0	озврат продажи
2		Режим обмена с офд	1	озврат покупки
Тароль 3	i.	Запуск tcp-сервера	1	Подытог чека
Тодклк 4		Порт tcp-сервера	7778	Выплата
Проток 5		Наличие wifi	0	
Адрес: 6	i.	Использовать wifi	1	Торно надоавки
Порт Т 7		Wifi ssid		Сторно скидки
Таймау 8	8	Wifi passphrase		Закрыть чек
9	l.	Rndis	1	Аннулировать
				Гудок
				ам. отмена чека
				родолжить печат
Парол			акрыть чек расш.	9
Модель: А	Автоопр	еделение		
одошиоки:				
			30	

В КТ для передачи
 фискальных данных существует
 возможность выбора одного из видов
 интерфейсов, который осуществляется
 в таблице №21 «Сетевые интерфейсы».

Поле №1 «Режим РРР» (допустимые значения: 0 – нет). Не используйте другие значения данного поля, во избежании блокироваки ККТ.

Поле №2 «Режим обмена с ОФД» позволяет установить, каким образом будет осуществляться передача данных: через драйвер (значение «О») или через ФР (значение «1»). При этом обмен через драйвер ФР запрещен. Поля №3 «Запуск TCP-сервера» и №4 «Порт TCP-сервера» отвечают за интерфейс Ethernet (является приоритетным). Поля №5, №6, №7 и №8 отвечают за подключение с использованием WiFi.

Свойства	🖓 Сетево	ой адрес		
Драйвер ФР	Поле	Название	Значение	
–Логиче 🏈 Таблицы	1	Static ip	1	1
№19 № Назва	2	CTATYC dhcp	255	зрат продажи
9 Табли	3	Local ip1	192	зрат покупки
Пароль 10 Служе 11 Парам	4	Local ip2	168	дытог чека
Подклк 12 Веб-со	5	Local ip3	137	Выплата
Проток 14 Sdcard	6	Local ip4	111	но насбарки
Адрес: 15 Сервер 16 Сетевс	7	Gw1	192	по надоавки
Порт Т 17 Регион 18 Fiscal s	8	Gw2	168	орно скидки
Таймау 19 Парам 20 Статио	9	Gw3	137	акрыть чек
20 стагус 21 Сетевь	10	Gw4	1	нулировать
22 Сетевс 23 Удале	11	Mask1	255	Гчаок
24 Встран	12	Mask2	255	
	13	Mask3	255	Отменачека
	14	Mask4	0	олжить печать
Пароль: 30	15	Dns1	192	
Модель: Автоопреде	16	Dns2	168	
Код ошибки:	17	Dns3	137	-
	18	Dns4	1	ойка свойств
	-		•	
				Вакрыть

4. В завершение настроек экземпляра ККТ следует настроить таблицу №16 «Сетевой адрес».

В данном случае предусмотрено два режима работы:

- с использованием DHCP, когда IP-адрес присваивается автоматически из списка свободных IP-адресов;

- с использованием статического IP-адреса, когда параметры сетевого подключения вводятся в ручную.

Шаг 5. Регистрационные действия 2 в ИФНС (регистрация новой ККТ)

После настройки ККТ проводится процедура ее регистрации в Федеральной Налоговой Службе. Предусмотрено три варианта регистрации:

- 1) с подачей заявления о регистрации в бумажном виде в инспекцию ФНС;
- 2) с подачей заявления в цифровом виде в личном кабинете налогоплательщика юридического лица. При этом должны выполняться следующие условия:
- наличие у пользователя Усиленной Квалифицированной Электронной Подписи (УКЭП), получить которую можно в Удостоверяющем центре, аккредитованном в сети доверенных удостоверяющих центров Минкомсвязи России,
- регистрация на сайте ФНС и возможность доступа в личный кабинет (ЛК) налогоплательщика,
- установка программного компонента с использованием web-браузера «Крипто ПРО ЭЦП browser plugin» версия 2.0 на ПК, с которого будет осуществляться вход в ЛК и регистрация доработанной ККТ;
- 3) с использованием услуги ОФД по пакетной регистрации ККТ в ФНС.

Рассмотрим вариант регистрации ККТ с подачей заявления в цифровом виде в личном кабинете налогоплательщика. 1) На сайте ФНС зайдите в личный кабинет налогоплательщика:



2) В личном кабинете выберите раздел «Контрольно – Кассовая Техника»:



3) Нажмите кнопку «Зарегистрировать ККТ»:

	ФЕДЕРА ІАЛОГО ичный каби	АЛЬНАЯ ВАЯ СЛУЖБА інет налогоплательщика юридич	ческого лица	ОБЩЕС "ЛК-18" 603034, Обводні КПП для сведени	тво с ограниченн , обл.Нижегородская, 1 ый, д. 19 а фильтрации й:	ОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ г.Нижний Новгород, пер. Выбрать	>
Сведен налогоплат	ия о ельщике	∽ Подач	на заявлений	~	Запрос	документов 🗸	
ая страница	/ Контроль	но-кассовая техника					
ая страница СТРАЦИЯ ильтры: Дата регистра- ции в НО	/ Контроль (ОНТРОЛЬ Код НО	но-кассовая техника оНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ Адрес места установки	PHM -	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние	~
ая страница СТРАЦИЯ ильтры: Дата регистра- ции в НО 02.06.2016	/ Контролы (ОНТРОЛЕ Код НО 5258	но-кассовая техника оно-кассовой техники Адрес места установки 52 - Нижегородская область, р-н. Балахнинский, 606406, г. Балахна, ул. Восточная, д.12	₽НМ ▼ 3	Модель Элвес-01-03	Срок окончания действия ФН 01.01.3000	Состояние ККТ зарегистрирована Скачать рег.карточку	

4) Введите все необходимые реквизиты и нажмите кнопку «Подписать и отправить»:

Подготовка заявления		
Адрес места установки ККТ:*	обл. Калининградская, р-н. Багратион Багратионовск, ул. Ишимская, д. 1/1,	новский, г. кв. 1 Задать адрес
Наименование места установки ККТ:		
Заводской номер ККТ:*	81512214713225	
Модель ККТ:*	Элвес-01-03	•
Заводской номер ФН:*	81512214713625	
Модель ФН:*	Ока	✓
Оператор фискальных данных:*	АВИАНОВА	· •
ИНН ОФД:	5257004567	
Номер договора с оператором фискальных данных.*	12	
Дата договора с оператором фискальных данных:*	31.05.2016	
Формирование и отправка Перед отправкой заявляние в настояний орг налоговый орган можно, нажав на кнопку "П Просмотреть Подписать и отправ	ан убедитесь в корректности информации, одписать н отправить" вить	, заполненной в шаге 1. Отправить заявл

5) Дождитесь ответа от НИ с присвоенным регистрационным номером ККТ. Ответ будет предоставлен в личном кабинете налогоплательщика в электронном виде:

	ФЕДЕР НАЛОГ личный кач	РАЛЬНАЯ ОВАЯ СЛУЖБА бинет налогоплательщика юри	дического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАН "ЛК-18" 603034, обл.Нижегор Обводный, д. 19 КПП для фильтрации сведений:	ИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ одская, г.Нижний Новгород, пер. Выбрать
на	Сведения о логоплательщике	~ По,	дача заявлений	~	Запрос документов 🗸 🗸
ЗАЯВЛ	ЕНИЕ НА РЕГИСТ Подготовка зая	ГРАЦИЮ ККТ			
		Информация			
	Адрес места уста Наименование м Заводской номер Модель ККТ:* Заводской номер	Информация Наблюдать за ходом рассмо органа по направленному за направленных в налоговый	Запрос добавлен. трения запроса, а та апросу можно в разд орган"	акже получить ответ от на еле "Информация о доку	идать адрес
	Адрес места уста Наименование м Заводской номер Модель ККТ:* Заводской номер Модель ФН:*	Информация Маблюдать за ходом рассмо органа по направленному за направленных в налоговый	Запрос добавлен. прения запроса, а та апросу можно в разд орган" Ока	акже получить ответ от на еле "Информация о доку	алогового ументах,
	Адрес места уста Наименование м Заводской номер Модель ККТ.* Заводской номер Модель ФН:*	Информация Маблюдать за ходом рассмо органа по направленному за направленных в налоговый	Запрос добавлен. трения запроса, а т апросу можно в разд орган" Ока АВИАНОВА	акже получить ответ от на еле "Информация о доку С	идать адрес алогового ументах,
	Адрес места уста Наименование м Заводской номер Модель ККТ:* Заводской номер Модель ФН:* Оператор фиска. ИНН ОФД:	Информация Наблюдать за ходом рассмо органа по направленному за направленных в налоговый	Запрос добавлен. трения запроса, а та апросу можно в разд орган" Ока Ока АВИАНОВА 5257004567	акже получить ответ от на еле "Информация о доку С	идать адрес
	Адрес места уста Наименование м Заводской номер Модель ККТ:* Заводской номер Модель ФН:* Оператор фиска ИНН ОФД: Номер договора Данных:*	Информация Наблюдать за ходом рассмо органа по направленному за направленных в налоговый льных данных:* с оператором фискальных	Запрос добавлен. трения запроса, а та апросу можно в разд орган" Ока Ока АВИАНОВА 5257004567 12	акже получить ответ от на еле "Информация о доку С	идать адрес

6) После получения регистрационного номера ККТ следует провести процедуру фискализации ФН. Для этого в утилите «Тест драйвера ФР» откройте пункт «11. ФН», закладка «Фискализация ФН»,

🏈 Тест драйвера FR 4.12.	0.471			
Файл Язык Справка	and the second			
01. Состояние 02. Регистрация 03. Отчеты 04. Печать текста 05. Печать графики 06. ПД 07. Параметры устройсте 08. Сервис 09. ЗКЛЗ 10. МФП 11. ФРН 12. Купюроприемник 13. MasterPay-K 14. Модем 15. Прочее	Состояние ФН Фискализация ФН Данные Операции ФН Тип отчета: Отчет о регистрации КТТ ИНН: 4029032186 Рег. номер ККТ: 12000187 Код налогообложения: 1 Режим работы: 1 Код причины перерегистрации: 1 Код причины перерегистрации: 1 Режим работы: Ф Шифрование Автономный режим Автономный режим работы: Номер автомата:	ОФД Начать отчет о регистрации ККТ Сформировать отчет о регистрации ККТ Сформ. отчет о перерегис рации ККТ Запрос итогов фиска, изации 5 Применение в сфере услуг Режим БСО ким Применение плат. агентами(суб	введите ИНН предприятия (пользователя), регистрационный ном (полученный в личном кабинете налогоплательщика) и укажите «Код налогоплательщика» и «Режим работ указать вручную - 5 или выбрать флаг "шифрование" + "автоматический режим" (для встраеваемой ККТ). Следующим шагом выберите в поле « отчета» пункт «Отчет о регистрации К	
Результат: (0) Ошибок не Передано: 02 06 FF 01 18	т Паро 00 00 00 E6 Врем 100 01 00 00 00 00 01 01 00 00 29 29 29 20 27 28 29 21 Орего 100 01 00 00 00 00 00 01 01 00 00 29 29 29 29 20 27 28 29 21 Орего 100 01 00 00 00 00 00 01 01 00 00 29 29 29 29 29 20 27 28 29 21 Орего 100 01 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	ль: 30 на: 172 мс Закрыть	По окончании ввода данных пользователя нажмите кнопку «Сформировать отчет о регистрации ККТ» ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !	
	В результа распечатан отч	те на ККТ будет нет о фискализации	ККТ 01.09.16 12:47 Директор Иванов П.М. #0000 РЕГИСТРАЦИЯ ИНН 004029032186 РН ККТ 1234 ФН 99990789123 ОФД 000 "Ярус" Сайт ОФД www.ofd-ya.ru Сайт налогового органа	

KKT.

Сайт налогового органа ИНН ОФД: 000000001 1837566143

7) После получения отчета о фискализации, распечатанного на ККТ, в личном кабинете налогоплательщика нажмите кнопку «Завершить регистрацию».

							Выити
HAND COLOR	ФЕДЕР НАЛОГ ^{Личный} каб	АЛЬНАЯ ОВАЯ СЛУЖБА инет налогоплательщика юриди	ического лица	ОБЩЕ("ЛК-18" 603034 Обводн КПП дл сеедени	СТВО С ОГРАНИЧЕН " 4, обл.Нижегородска ный, д. 19 ия фильтрации ий:	ННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ я, г.Нижний Новгород, пер. Выбрать	ж
Сведен налогоплат	ния о гельщике	∨ Пода	ача заявлений	i v	Запр	ос документов 🗸 🗸	
1СТРАЦИЯ	КОНТРОЛ	ЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ					
ИСТРАЦИЯ ильтры: Дата регистра-	КОНТРОЛ код но	ЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ Адрес места установки	РНМ ▼ ↓	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние	~
ИСТРАЦИЯ ильтры: Дата регистра- ции в НО	КОНТРОЛ Код НО <u>5258</u>	ЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ Адрес места установки 39 - Калининградская область, р-н. Багратионовский, 238420, г. Багратионовск, ул. Ишимская, д. 1, к. 1, кв. 1	PHM •	Модель Элвес-01-03	Срок окончания действия ФН	Состояние Присвоен Регистрационн Присвоен Регистрационн Завершить регистраци	њій 🖹 🔺
ИСТРАЦИЯ ильтры: Дата регистра- ции в НО	КОНТРОЛ Код НО 5258 5258	ЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ Адрес места установки 39 - Калининградская область, р-н. Багратионовский, 238420, г. Багратионовский, 238420, г. Багратионовск, ул. Ишимская, д.1, к.1, кв.1 52 - Нижегородская область, р-н. Арзамасский, 607216, д. Балахониха, ул. Зеленая, д.1, к.1, кв.1	PHM	Модель Элвес-01-03 Элвес-01-03	Срок окончания действия ФН	Состояние Присвоен Регистрационн Спосвоен Регистрация Присвоен Регистрация Номер ККТ Завершить регистрация	њій 🖹 A

8) В открывшемся диалоговом окне введите номер фискального документа, фискальный признак и дату/время фискализации. Для завершения отчета нажмите кнопку «Подписать и отправить»:

Обратная связь	Выйти
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Личный кабинет налогоплательщика юридического лица	ОБШ ЛК-1 ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ № 1 6030 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ! Обво КПП ККТ Сведе Директор Иванов П.М. РЕГИСТРАЦИЯ ИНН 004025032186
Сведения о налогоплательщике • Подача заявлений	РН ККТ 1234 ФН 99890789123 ОФД 000 "Ярус" Сайт ОФД www.ofd-ya.ru Сайт налогового органа www.nalog.ru ИНН ОФД: 772869951700
РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ	00000001 1837 566 143
Отчет о фискализации по ККТ Элвес-01-03 № 8151221 Фильтры: Регистрационный номер ККТ:	5 ×
Дата Код НО регистра- ции в НО Количество попыток ввода ФП для проверки: Дата, время получения фискального признака: Номер фискального документа:*	³ * 09.00.2016 11:27 Состояние
5258 Б	оен Регистрационный номер ККТ Подписать и отправить регистрацию
5258 52 р-н. Арзамасский, 607216, д. Балахониха, ул. Зеленая,	оен Регистрационный 🛙

9) В завершение регистрации появляется отметка о том, что ККТ зарегистрирована, вследствие чего становится возможным скачать и распечатать ее регистрационную карточку.



Шаг 6. Тестирование передачи данных в ОФД - Я

Для проверки полноты и правильности передачи данных ОФД – Я следует провести регистрацию

продажи на небольшую сумму следующим образом:

🎯 Тест драйвера FR 4.12.0	.481	PAR .		
Файл Язык Справка				
01. Состояние	Отчеты Буфер отчета			
02. Регистрация 03. Отчеты	Открыть смену	Снять отчёт с гашением в буфер		
04. Печать текста	Снять отчёт с гашением	Распечатать отчёт с гашением из буфера		
05. Печать графики 06. П.Д	Снять отчёт без гашения	Снять отчёт по кассирам		
07. Параметры устройств	Снять отчёт по отделам	Снять отчёт почасовой		
08. Сервис	Снять отчет по налогам	Снять отчёт по товарам		
03. ЭКЛ 3 10. МФП 11. ФН 12. Кулюроприемник 13. MasterPay-К 14. Модем 15. Прочее	Печать операционных регистров			 В утилите «Тест драйвера ФР» нажмите кнопку «Открыть смену», закладка «03. Отчеты».
Результат: (0) Ошибок нет		Пароль: 30	Настройка свойств	
Принято: 02103141100	100142	Оператор: 0	Закрыть	

Рест драивера FK 4.12.1 Файл Язык Справка	/481		
01. Состояние	Регистрация Денежный ящик Тестовый чек Тестовые чек	и]	
02. Регистрация 03. Отчеты 04. Печать текста 05. Печать графики 06. ПД 07. Параметры устройсте 08. Сервис 09. ЭКЛЗ 10. МФП 11. ФН 12. Кулюроприемник 13. MasterPay-K 14. Модем 15. Прочее	Цена: 1.11 Сумма1: 1.11 Отдел: 1 Сумма2: 0 Тип: Продажа Сумма3: 0 Налог1: нет Сумма4: 0 Налог2: нет Сумма5 - Сумма16 Налог3: нет Скидка на чек,% 0 Налог4: нет Подытог: Колъо: 1 Сдача 0.00 Строка: Название: Тестовая продажа Исп. номер: без номера ↓ Номер: 1 ↓ Штрихкод: 0 КПК: Операция: ↓ Акциз: 1 ↓ Код товара: 1 ↓ Исп. код товара	Продажа Покуг ка Стор ю Внесе иие Надба эка Скид ка Откръл чек Печать копии чека Продажа (Точно) Закр. чека с КПК Подакцизн. операция Закрълъ чек расш.	Возарат проражи Возврат покулки Подытог че ка Выплата Сторно надбавки Сторно скидки Закрыть чек Аннулировать Гудок Адм. отмена чека Продолжить печать
- Результат: (0) Ошибок не Тередано: 02 05 41 1E 00 Тринято: 02 03 41 100	00 00 5A Bp	роль: 30 емя: 141 мс ератор: П	Настройка свойств Закрыть

2. В закладке «02. Регистрация» в полях «Цена» и «Сумма1» укажите сумму продажи, в поле «Кол — во» введите значение «1». После этого нажмите кнопки «Продажа» и «Закрыть чек».

3. После того, как чек распечатается, выполните операцию закрытия смены. Для этого нажмите кнопку «Снять отчет с гашением», закладка «03. Отчеты». Отчет будет содержать данные об общем количестве чеков за смену и количестве чеков, переданных ОФД.

4. По завершении описанных на предыдущем слайде операций, необходимо убедиться в том, что данные о пробитых чеках и снятом отчете закрытия смены успешно переданы оператору фискальных данных «ОФД – Я».

иаил язык справка		
01. Состояние	Состояние ФН Фискализация ФН Данные Операции ФН	ОФД
02. Регистрация 03. Отчеты 04. Печать текста 05. Печать графики 06. ПД 07. Параметры устройств 08. Сервис 09. ЭКЛЗ 10. МФП	Статус инф. обмена : 1h Транспортное соединение установлено Есть сообщение для передачи в ОФД Ожидание ответного сообщения от ОФД Есть команда от ОФД Изменились настройки соединения с ОФД Ожидание ответа на команду от ОФД Состояние чтения сообщения	: [да] : [нет] : [нет] : [нет] : [нет] : [нет] : [нет]
11. ФН 12. Купюроприемник 13. MasterPay-K. 14. Модем 15. Прочее	Количество сообщении для ОФД: О Номер документа для ОФД первого в очере Дата и время документа для ОФД первого	еди: 0 в очереди: 01.01.1970
11. ФН 12. Купюроприемник. 13. MasterPay-К 14. Модем 15. Прочее	Количество сосощении для офД: о Номер документа для ОфД первого в очере Дата и время документа для ОфД первого Получить статус инф. обмена №ФД: Запрос кол-ва неподтвержденных ФД Получить кви	еди: 0 в очереди: 01.01.1970 2 ланцию ОФД по номеру ФД
11. ФН 12. Купюроприемник 13. MasterPay-К 14. Модем 15. Прочее Результат: (0) Ошибок нет	Количество сообщении для ОФД: 0 Номер документа для ОФД первого в очере Дата и время документа для ОФД первого Получить статус инф. обмена №ФД: Запрос кол-ва неподтвержденных ФД Получить кы Палучить кы	еди: 0 в очереди: 01.01.1970 2 ланцию ОФД по номеру ФД роль: 30 Настройка свойств
11. ФН 12. Купюроприемник 13. MasterPay-К 14. Модем 15. Прочее ² езультат: (0) Ошибок нет 1ередано: 02 06 FF 39 1E 0	Количество сообщении для ОФД: 0 Номер документа для ОФД первого в очере Дата и время документа для ОФД первого Получить статус инф. обмена №ФД: Запрос кол-ва неподтвержденных ФД Получить кы 00 00 00 DE Вр	еди: 0 в очереди: 01.01.1970 2 итанцию ОФД по номеру ФД роль: 30 емя: 63 мс

Для этого нужно перейти к пункту «11. ФН»/закладка «ОФД» и нажать на кнопку «Получить статус инф. обмена». Если строки «Количество сообщений для ОФД» и «Номер документа для ОФД первого в очереди» равны «0», то информация о пробитом чеке и снятом отчете закрытия смены передана успешно.