Moxi™Kiss Pro



Moxi Kiss Pro (xS)



Moxi Kiss Pro power (xP)



Moxi Kiss Pro super power (xSP)

Заушные слуховые аппараты: 312 RIC

- Программируемые цифровые слуховые аппараты
- **20**-канальная цифровая обработка сигнала
- **Варианты направленности:** омни, фиксированная, многополосная адаптивная
- **SpeechZone™ –** бинауральная пространственная обработка сигналов, обеспечивающая оптимальную разборчивость речи в сложных акустических ситуациях
- **SmartFocus™** - автоматическое функционирование с возможностью пользовательского контроля четырех параметров: режима работы микрофонов; шумоподавления; выделения речи; общего усиления
- **Автоматическая программа 4 -** автоматический анализ звуковой обстановки с выбором одной из 4 базовых программ, включая Музыка
- **Дополнительные программы:** до 3х ручных и 3х беспроводных
- **Автоматическое управление адаптацией**
- **Эффект ушной раковины –** восстанавливает способность к естественной локализации звука
- **Естественный баланс звучания** – адаптивная функция позволяющая минимизировать количество артефактов при одновременном звучании естественного и усиленного слуховым аппаратом звука
- **Подавление обратной связи** – противофазное адаптивное подавление обратной связи
- **Выделение речи LD** – усиление речи согласно громкости
- **Шумоподавление**
- **Тиннитус-маскер**
- **AntiShock™** - подавление внезапных, резких звуков
- **Подавление шума ветра**
- **MyMusic™** - выбор жанра музыки, соответствующий предпочтению пользователя
- **Самообучение -** изучение предпочтений клиента в регулировке SmartFocus™ и уровня громкости в автоматической программе
- **LearnNow™** (функция доступна с пультом ДУ Smart Control) - мгновенное изучение регулировок SmartFocus™ и уровня громкости
- **Data Logging** (регистрация данных)
- **Easy-t**
- **Пульт ДУ Unitron** (опция)

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- **Бинауральный телефон -** при разговоре по телефону поступление звука в оба СА
- **DuoLink –** бинауральный контроль переключения программ, регулировки громкости и/или SmartFocus
- **uDirect™2 (опция) –** коммуникатор, обеспечивающий простое подключение к бытовым аудиоустройствам
- **uTV™2 (опция) –** передача аудиоинформации от ТВ или другого источника в **uDirect™2**
- **Беспроводное программирование с iCube**

ANSI 3.22 2003 / IEC 118-7 в куплере 2 cc

Параметр\модель	Moxi Kiss Pro standard (xS receiver)	Moxi Kiss Pro power (xP receiver)	Moxi Kiss Pro super power (xSP receiver)
ВУЗД90, дБ УЗД	112	126	129
Макс. усиление, дБ	45	55	61
Диапазон частот, Гц	<100-8300	<100-7300	<100-5500
Гармонич. искажения	1.0%-1.0%-1.0% (500-800-1600 Гц)	1.5%-1.0%-0.5% (500-800-1600 Гц)	0.5%-0.5%-0.5% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток, мА	1,15	1,25	1,2
Экв. входной шум, дБ УЗД	19	18	19
Элемент питания	312	312	312

Moxi™Kiss 20



Moxi Kiss 20 (xS)



Moxi Kiss 20 power (xP)



Moxi Kiss 20 super power (xSP)

Заушные слуховые аппараты: 312 RIC

- Программируемые цифровые слуховые аппараты
- **20**-канальная цифровая обработка сигнала
- **Варианты направленности:** омни, фиксированная, многополосная адаптивная
- **SmartFocus™** - автоматическое функционирование с возможностью пользовательского контроля четырех параметров: режима работы микрофонов; шумоподавления; выделения речи; общего усиления
- **Автоматическая программа 4 -** автоматический анализ звуковой обстановки с выбором одной из 4 базовых программ, включая Музыка
- **Дополнительные программы:** до 3х ручных и 3х беспроводных
- **Автоматическое управление адаптацией**
- **Эффект ушной раковины –** восстанавливает способность к естественной локализации звука
- **Естественный баланс звучания** – адаптивная функция позволяющая минимизировать количество артефактов при одновременном звучании естественного и усиленного слуховым аппаратом звука
- **Подавление обратной связи** – противофазное адаптивное подавление обратной связи
- **Выделение речи LD** - усиление речи согласно громкости
- **Шумоподавление**
- **Тиннитус-маскер**
- **AntiShock™** - подавление внезапных, резких звуков
- **Подавление шума ветра**
- **MyMusic™** - выбор жанра музыки, соответствующий предпочтению пользователя
- **Самообучение -** изучение предпочтений клиента в регулировке SmartFocus™ и уровня громкости в автоматической программе
- **LearnNow™** (функция доступна с пультом ДУ Smart Control) - мгновенное изучение регулировок SmartFocus™ и уровня громкости
- **Data Logging** (регистрация данных)
- **Easy-t**
- **Пульт ДУ Unitron** (опция)

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- **Бинауральный телефон -** при разговоре по телефону поступление звука в оба СА
- **DuoLink –** бинауральный контроль переключения программ, регулировки громкости и/или SmartFocus
- **uDirect™2 (опция) –** коммуникатор, обеспечивающий простое подключение к бытовым аудиоустройствам
- **uTV™2 (опция) –** передача аудиоинформации от ТВ или другого источника в **uDirect™2**
- **Беспроводное программирование с iCube**

ANSI 3.22 2003 / IEC 118-7 в куплере 2 cc

Параметр\модель	Moxi Kiss 20 standard (xS receiver)	Moxi Kiss 20 power (xP receiver)	Moxi Kiss 20 super power (xSP receiver)
ВУЗД90, дБ УЗД	112	126	129
Макс. усиление, дБ	45	55	61
Диапазон частот, Гц	<100-8300	<100-7300	<100-5500
Гармонич. искажения	1.0%-1.0%-1.0% (500-800-1600 Гц)	1.5%-1.0%-0.5% (500-800-1600 Гц)	0.5%-0.5%-0.5% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток, мА	1,15	1,25	1,2
Экв. входной шум, дБ УЗД	19	18	19
Элемент питания	312	312	312

Moxi™Kiss 12



Moxi Kiss 12 (xS)



Moxi Kiss 12 power (xP)



Moxi Kiss 12 super power (xSP)

Заушные слуховые аппараты: 312 RIC

- Программируемые цифровые слуховые аппараты
- **12**-канальная цифровая обработка сигнала
- **Варианты направленности:** омни, фиксированная, многополосная адаптивная
- **SmartFocus™** - автоматическое функционирование с возможностью пользовательского контроля четырех параметров: режима работы микрофонов; шумоподавления; выделения речи; общего усиления
- **Автоматическая программа 3 -** автоматический анализ звуковой обстановки с выбором одной из 3х базовых программ
- **Дополнительные программы:** до 3х ручных и 3х беспроводных
- **Автоматическое управление адаптацией**
- **Естественный баланс звучания** – адаптивная функция позволяющая минимизировать количество артефактов при одновременном звучании естественного и усиленного слуховым аппаратом звука
- **Подавление обратной связи** – противофазное адаптивное подавление обратной связи
- **Выделение речи LD** - усиление речи согласно громкости
- **Шумоподавление**
- **Тиннитус-маскер**
- **AntiShock™** - подавление внезапных, резких звуков
- **Подавление шума ветра**
- **MyMusic™** - выбор жанра музыки, соответствующий предпочтению пользователя
- **Самообучение -** изучение предпочтений клиента в регулировке SmartFocus™ и уровня громкости в автоматической программе
- **Data Logging** (регистрация данных)
- **Easy-t**
- **Пульт ДУ Unitron** (опция)

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- **Бинауральный телефон -** при разговоре по телефону поступление звука в оба СА
- **DuoLink –** бинауральный контроль переключения программ, регулировки громкости и/или SmartFocus
- **uDirect™2 (опция) –** коммуникатор, обеспечивающий простое подключение к бытовым аудиоустройствам
- **uTV™2 (опция) –** передача аудиоинформации от ТВ или другого источника в **uDirect™2**
- **Беспроводное программирование с iCube**

ANSI 3.22 2003 / IEC 118-7 в куплере 2 cc

Параметр\модель	Moxi Kiss 12 standard (xS receiver)	Moxi Kiss 12 power (xP receiver)	Moxi Kiss 12 super power (xSP receiver)
ВУЗД90, дБ УЗД	112	126	129
Макс. усиление, дБ	45	55	61
Диапазон частот, Гц	<100-8300	<100-7300	<100-5500
Гармонич. искажения	1.0%-1.0%-1.0% (500-800-1600 Гц)	1.5%-1.0%-0.5% (500-800-1600 Гц)	0.5%-0.5%-0.5% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток, мА	1,15	1,25	1,2
Экв. входной шум, дБ УЗД	19	18	19
Элемент питания	312	312	312

Moxi™Kiss 6



Moxi Kiss 6 (xS)



Moxi Kiss 6 power (xP)



Moxi Kiss 6 super power (xSP)

Заушные слуховые аппараты: 312 RIC

- Программируемые цифровые слуховые аппараты
- **6**-канальная цифровая обработка сигнала
- **Варианты направленности:** омни, фиксированная, многополосная адаптивная
- **SmartFocus™** - автоматическое функционирование четырех параметров в рамках одного алгоритма для оптимальной разборчивости речи в шуме: режим работы микрофонов; шумоподавление; выделение речи; общее усиления
- **Автоматическая программа 2 -** автоматический анализ звуковой обстановки с выбором одной из 2х базовых программ
- **Дополнительные программы:** до 3х ручных и 3х беспроводных
- **Автоматическое управление адаптацией**
- **Естественный баланс звучания** – адаптивная функция позволяющая минимизировать количество артефактов при одновременном звучании естественного и усиленного слуховым аппаратом звука
- **Подавление обратной связи** – противофазное адаптивное подавление обратной связи
- **Выделение речи LD** - усиление речи согласно громкости
- **Шумоподавление**
- **Тиннитус-маскер**
- **AntiShock™** - подавление внезапных, резких звуков
- **Подавление шума ветра**
- **MyMusic™** - выбор жанра музыки, соответствующий предпочтению пользователя
- **Data Logging** (регистрация данных)
- **Easy-t**
- **Пульт ДУ Unitron** (опция)

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- **DuoLink –** бинауральный контроль переключения программ, регулировки громкости и/или SmartFocus
- **uDirect™2 (опция) –** коммуникатор, обеспечивающий простое подключение к бытовым аудиоустройствам
- **uTV™2 (опция) –** передача аудиоинформации от ТВ или другого источника в **uDirect™2**
- **Беспроводное программирование с iCube**

ANSI 3.22 2003 / IEC 118-7 в куплере 2 cc

Параметр\модель	Moxi Kiss 6 standard (xS receiver)	Moxi Kiss 6 power (xP receiver)	Moxi Kiss 6 super power (xSP receiver)
ВУЗД90, дБ УЗД	112	126	129
Макс. усиление, дБ	45	55	61
Диапазон частот, Гц	<100-8300	<100-7300	<100-5500
Гармонич. искажения	1.0%-1.0%-1.0% (500-800-1600 Гц)	1.5%-1.0%-0.5% (500-800-1600 Гц)	0.5%-0.5%-0.5% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток, мА	1,15	1,25	1,2
Экв. входной шум, дБ УЗД	19	18	19
Элемент питания	312	312	312

Moxi™Kiss E



Moxi Kiss E
(xS)



Moxi Kiss E
power (xP)



Moxi Kiss E
super power (xSP)

Заушные слуховые аппараты: 312 RIC

- Программируемые цифровые слуховые аппараты
- **6**-канальная цифровая обработка сигнала
- **Варианты направленности:** омни, фиксированная, адаптивная
- **SmartFocus™** - автоматическое функционирование четырех параметров в рамках одного алгоритма для оптимальной разборчивости речи в шуме: режим работы микрофонов; шумоподавление; выделение речи; общее усиления
- **До 4х программ, переключаемых вручную**
- **Автоматическое управление адаптацией**
- **Естественный баланс звучания** – адаптивная функция позволяющая минимизировать количество артефактов при одновременном звучании естественного и усиленного слуховым аппаратом звука
- **Подавление обратной связи** – противофазное адаптивное подавление обратной связи
- **Выделение речи LD** - усиление речи согласно громкости
- **Шумоподавление**
- **Тиннитус-маскер**
- **AntiShock™** - подавление внезапных, резких звуков
- **Подавление шума ветра**
- **MyMusic™** - выбор жанра музыки, соответствующий предпочтению пользователя
- **Data Logging** (регистрация данных)
- **Easy-t**
- **Пульт ДУ Unitron** (опция)

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- **DuoLink –** бинауральный контроль переключения программ, регулировки громкости и/или SmartFocus
- **Беспроводное программирование с iCube**

ANSI 3.22 2003 / IEC 118-7 в куплере 2 cc

Параметр\модель	Moxi Kiss E standard (xS receiver)	Moxi Kiss E power (xP receiver)	Moxi Kiss E super power (xSP receiver)
ВУЗД90, дБ УЗД	112	126	129
Макс. усиление, дБ	45	55	61
Диапазон частот, Гц	<100-8300	<100-7300	<100-5500
Гармонич. искажения	1.0%-1.0%-1.0% (500-800-1600 Гц)	1.5%-1.0%-0.5% (500-800-1600 Гц)	0.5%-0.5%-0.5% (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток, мА	1,15	1,25	1,2
Экв. входной шум, дБ УЗД	19	18	19
Элемент питания	312	312	312