

7. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Примечание. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во	Серийный номер
1.	Телевизионная камера высокого разрешения GF-M4402 AHD	1	

М.П.

(Отметка ОТК)

(Дата продажи)

(подпись Продавца)

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре

ООО «БИК-Информ» по адресу:

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 14.

Тел./Факс: +7(812) 747-3266.

www.bic-inform.ru e-mail: bic@bic-inform.ru, service@bic-inform.ru

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

(подпись Покупателя)

8. Сведения о рекламациях.

Дата	Количество часов работы до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры предпринятые по рекламации

Giraffe®

Камера телевизионная высокого разрешения

GF-M4402 AHD

Техническое описание



Санкт-Петербург

1. Назначение.

Телевизионная камера высокого разрешения GF-M4402 AHD (далее – ТВ камера; Изделие) предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы видеонаблюдения по ГОСТ Р 51558-2008.

В изделии применяется технология AHD, которая позволяет осуществлять передачу видео высокого качества и сигналов управления по коаксиальному кабелю на расстояние до 300 м.

ТВ камера осуществляет работу в режиме «День – Ночь», оснащена объективом со стандартным фиксированным углом обзора и фиксированной диафрагмой.

ТВ камера имеет модульное конструктивное исполнение, в этой связи класс IP защиты изделия определяется классом защиты оболочки видеомодуля, внутри которого предполагается установка настоящего Изделия.

2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
Конструктивное исполнение ТВ камеры	Модульная 32мм x 32 мм
Тип чувствительного элемента	КМОП матрица IMX225 1/3"
Цифровой сигнальный процессор (DSP)	NVP 2431
Стандарт видеосигнала	AHD
Количество эффективных элементов, пикс	1280 x 960
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива F1.2, лк, не более	0,03
Система синхронизации	Внутренняя
Динамический диапазон, дБ	> 58
Время накопления электронного затвора, с	От 1/25 до 1/50 000
Объектив	Фиксированный, 3,6 мм
Установка «баланс белого»	Автоматически
Переключение режима «День – Ночь»	Автоматически
Напряжения питания постоянного тока, В	12±10%
Ток потребления, мА, не более	80
Диапазон рабочих температур, °C	от минус 20 до плюс 60
Температура хранения, °C	от минус 25 до плюс 65
Относительная влажность, %, не более	85
Масса, кг, не более	0,1

3. Комплект поставки.

- | | |
|--|--------|
| 1. Камера телевизионная высокого разрешения GF-M4402 AHD | - 1шт. |
| 2. Техническое описание | - 1шт. |
| 3. Упаковка | - 1шт. |

4. Рекомендации по подключению изделия.

Внимание! Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании.

- 4.1. Подключение ТВ камеры модульного исполнения осуществляется при помощи специального, оконцованного разъемами, шлейфового шнура со встроенным микро-джойстиком.
- 4.2. Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности.
- 4.3. Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы ТВ камеры.

- 5.1. Режимы работы ТВ камеры устанавливаются с помощью экранного меню (OSD), которое выводится на экран контрольного монитора. Для вызова меню используется микро-джойстик, встроенный в шлейфовый шнур ТВ камеры. Навигация по меню производится с помощью кнопок навигации «UP»(вверх), «DOWN» (вниз), «LEFT» (влево - меньше), «RIGHT» (вправо - больше). Выбор и установка режимов камеры производится с помощью нажатия центральной кнопки: «MENU» (вызов меню - выбрать).