

Режимы работы ККМ в табл.11 : -----

Десятичное “0” - не использовать шифрование .

Десятичное “1” - использовать шифрование

(в зависимости от требований ОФД).

Автономный режим + шифрование выключено (= двоичное 10) = десятичное “2”.

Автономный режим + шифрование включено (= двоичное 11) = десятичное “3”.

(Автономный - режим без передачи в ОФД. Для отдельных нас. пунктов без Интернет)

Сфера услуг + шифрование выключено (= двоичное 1000) = десятичное “8”.

Сфера услуг + шифрование включено (= двоичное 1001)=десятичное “9”;

--- СНО в таблице 11 : -----

0 - запрещенная комбинация

1 - ОСНО

2 - УСН доход

3 - ОСНО + УСН доход

4 - УСН доход-расход

5 - ОСНО + УСН доход-расход

6 - УСН доход + УСН доход-расход

7 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход

8 - ЕНВД

9 - ОСНО + ЕНВД

10 - УСН доход + ЕНВД

11 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД

12 - УСН доход-расход + ЕНВД

13 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД

14 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД

15 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД

16 - ЕСН

17 - ОСНО + ЕСН

18 - УСН доход + ЕСН

19 - ОСНО + УСН доход + ЕСН

20 - УСН доход-расход + ЕСН

21 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕСН

22 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН

23 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН

24 - ЕНВД + ЕСН

25 - ОСНО + ЕНВД + ЕСН

26 - УСН доход + ЕНВД + ЕСН

27 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД + ЕСН

28 - УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН

29 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН

30 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН

31 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН

32 - Патент

33 - ОСНО + Патент

34 - УСН доход + Патент

35 - ОСНО + УСН доход + Патент

- 36 - УСН доход-расход + Патент
 - 37 - ОСНО + УСН доход-расход + Патент
 - 38 - УСН доход + УСН доход-расход + Патент
 - 39 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + Патент
 - 40 - ЕНВД + Патент
 - 41 - ОСНО + ЕНВД + Патент
 - 42 - УСН доход + ЕНВД + Патент
 - 43 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД + Патент
 - 44 - УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
 - 45 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
 - 46 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
 - 47 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
 - 48 - ЕСН + Патент
 - 49 - ОСНО + ЕСН + Патент
 - 50 - УСН доход + ЕСН + Патент
 - 51 - ОСНО + УСН доход + ЕСН + Патент
 - 52 - УСН доход-расход + ЕСН + Патент
 - 53 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕСН + Патент
 - 54 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН + Патент
 - 55 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН + Патент
 - 56 - ЕНВД + ЕСН + Патент
 - 57 - ОСНО + ЕНВД + ЕСН + Патент
 - 58 - УСН доход + ЕНВД + ЕСН + Патент
 - 59 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД + ЕСН + Патент
 - 60 - УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
 - 61 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
 - 62 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
 - 63 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
-

Так же СНО необходимо указать в табл.3 (Кассиры) поле 7 .

Это значение будет отображаться в чеке для соответствующего кассира.

---СНО в таблице 3 (Кассиры) : -----

Для прошивки 965 и ниже десятичные значения следующие:

- 1 - Общая
- 2 - Упрощенная Доход
- 3- Упрощенная Доход минус Расход
- 4 - Единый налог на вмененный доход
- 5 - Единый сельскохозяйственный налог
- 6 - Патентная система налогообложения

Для прошивки 966 и выше

- 0 - Общая
- 1 - Упрощенная Доход
- 2 - Упрощенная Доход минус Расход
- 3 - Единый налог на вмененный доход
- 4 - Единый сельскохозяйственный налог
- 5 - Патентная система налогообложения
