

## Модель **P4500i** Инвертор

- Инверторная технология способна передавать стабилизированную энергию к высокоточным электронным инструментам таким как, компьютер, телекоммуникационные системы и т.д.
- Долгий срок продолжительности работы и низкий уровень потребления топлива.
- Низкий уровень шума.
- Бензиновый двигатель ROBIN-SUBARU.
- Колесный комплект.
- Электрозапуск.
- Альтернатор с постоянными магнитами.



МОДЕЛЬ		P4500i	
КОД		PF402SNB000	
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА	
СИСТЕМА ЗАПУСКА		электрозапуск	
ОДНА ФАЗА			
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (СОР)	кВа	3,80	
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP)	кВа	4,30	
НАПРЯЖЕНИЕ	Вольт	230	
ЧАСТОТА	Гц	50	
КОЭФФ. МОЩНОСТИ	Сos φ	1	
ДВИГАТЕЛЬ		Robin-Subaru	
МОДЕЛЬ		EX270 - воздушное охлаждение, 4 - тактный	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	см <sup>3</sup>	265	
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ		1 вертикальный	
МОЩНОСТЬ	кВт	6,3	
Топливо		бензин	
ОБЪЕМ БАКА/РАСХОД			
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА	л	12,8	
ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75%	ч	7,7	
УРОВЕНЬ ШУМА			
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA	дБ(А)	93	
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 м	дБ(А)	68	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
ДЛИНА	мм	580	
ШИРИНА	мм	527	
ВЫСОТА	мм	618	
ВЕС (СУХОЙ)	кг	74	
Инверторная технология			
Инверторная технология применяемая в генераторе P4500i выдает идеальную синусоиду на выходе. Генератор P4500i идеально подходит для питания высокоточных инструментов, таких как компьютер, медицинские приборы, измерительный инструмент и т.д.			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН.ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Ручная панель управления	
	<b>Приборы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Указатель уровня топлива</li> <li>• Микрокомпьютерный контроль (вольтметр, частотомер, счетчик моточасов, датчик масла)</li> </ul>
	<b>Защита</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перегрузка</li> <li>• Автоматическое отключение при низком уровне масла</li> <li>• Высокая температура</li> </ul>
	<b>Управление</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кнопка отключения</li> <li>• Перезагрузка</li> <li>• Электрозапуск</li> </ul>
	<b>Кол-во и тип розеток</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• №2 sockets schuko 230V 16A</li> <li>• Зарядка батареи 12V 8,3A</li> </ul>