



СВЕТИЛЬНИКИ LTM-R35

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для встраивания в мебель, гипсокартонные конструкции и другие поверхности в жилых и общественных помещениях.


ОСОБЕННОСТИ

- Мебельный встраиваемый светильник легко монтируется в установочное отверстие с помощью пружин.
- Светильник имеет лаконичный дизайн и окрашен стойкой порошковой краской белого цвета.
- Особая конструкция рефлектора обеспечивает равномерное направленное освещение с углом 30 градусов.
- Корпус из алюминия эффективно отводит тепло, обеспечивая безопасность эксплуатации и длительный срок работы светодиодов.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	020752, 020751, 020753
Напряжение питания сети	АС 180-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	1 Вт
Угол освещения	30°
Световой поток	80-90 лм
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP40
Рабочая температура окружающей среды	-20... +45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры	Ø 35x34 мм
Размер установочного отверстия (d)	Ø 30 мм
Вес	0.052 кг
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Артикул	Модель	Цвет свечения*
020753	LTM-R35WH 1W Warm White 30deg	теплый белый, 3000 K
020752	LTM-R35WH 1W Day White 30deg	дневной белый, 4000 K
020751	LTM-R35WH 1W White 30deg	белый, 6000 K

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в поверхности по размерам, указанным в таблице.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход»), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI» / «INPUT» / «Вход»).
- Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

