

КОМАНДЫ GSM прибора КОТЕЛОК

UT1=+5,+45

Задаем диапазон температур для первого датчика. В примере нижний порог +5 гр.; верхний +45 гр.

UT2=+10,+25

Задаем диапазон температур для второго датчика. В примере нижний порог +10 гр.; верхний +25гр

S

Запрос текущего состояния прибора. В ответ придет SMS вида:

Реле выключено - котел не греет, температура в доме равна заданной

T1 = 25C - заданная температура равно +25 гр.

T2 = Откл. - датчик №2 не подключен

Питание Ок - электричество 220В в норме

Уровень GSM = 80% - текущий уровень сигнала сотовой связи

N

Запрос установленных параметров. Пример ответа:

Пороги тревожной температуры:

T1 MIN=10C

T1 MAX= 35C

T2 MIN=10C

T2 MAX= 35C

Поддержание температуры по T1 = 25C - значение температуры поддерживается по датчику №1 (например: 25C).

T1=+15

Задается температура датчика №1 которую необходимо поддерживать в доме.

T2=+20

Задается температура датчика №2 которую необходимо поддерживать в доме.

W1N7911111111

Записывается номер телефона на который будут приходить сообщения от GSM прибора Котелок. В примере «Номер 7911111111 записан на 1 позицию»

D2

Номер телефона на позиции №2 удален из памяти GSM прибора Котелок.

B*100#

Запрос баланса SIM карты прибора. Номер запроса баланса уточняйте у оператора сот. связи

R

Перезагрузка GSM прибора Котелок