# Инструкция пользователя (Быстрая настройка) P2P Артикул: DE-WCV-WLIP-M2 IP WiFi видеокамера с аккумулятором.

Спасибо за совершённую покупку в нашем магазине



Распаковываем оборудование.

## Установка карты памяти

Перед установкой карты памяти, необходимо отформатировать ее на ПК стандартным способом файловая система FAT32. Затем вставить ее в слот TF до щелчка. Максимальная ёмкость карты до 64 Гб.

Пожалуйста покупайте брендовые карты памяти, класс передачи данных – 10.

▼П:\ Форматирование "USB-накопитель ( Имя	H:)" ×	+/
СП Емкость:		> 25
29,916	~	
FAT32 (по умолчанию)	~	
Размер единицы распределения:		
32 КБ	~	
Восстановить параметры по умолч	анию	
Метка тома:		
Способы форматирования: Быстрое (очистка оглавления)		

Сбоку изделия есть слот для установки карты памяти.

Вставьте карту памяти в слот до щелчка.

# p2pWiFicnm.ru

# Зарядка аккумулятора. И Брески в случае необходимости, когда индикатор будет показывать разряд батареи, Вам необходимо

В случае необходимости, когда индикатор будет показывать разряд багареи, Вам необходимо подключить к разьёму USB кабель питания; вставить кабель в любой блок питания с USB выходом, который применяется для питания стандартных сотовых устройств 5В 1А. Включите напряжение 220В, 50Гц на блок питания.

Ваше устройство будет в режиме зарядки до 8 часов, смотрите на индикатор зарядки

### Примечание

В месте установки устройства должен быть устойчивый сигнал WiFi вашей локальной сети.

# Установка ПО на мобильное устройство

Вам нужно приложение NETCAM установить на мобильное устройство/смартфон. Где его взять?

Теперь заходим в:

Для Android смартфонов, пожалуйста найдите поиском в Google Play:

NETCAM и загрузите APP.

Для iPhone, пожалуйста найдите приложение в App Store: NETCAM скачайте и установите APP.

или отсканируйте QR-code



Запускаем ПО NETCAM кликнув на иконку



# Включение и настройка

Первый запуск WiFi видеокамеры.

Нажимаем кнопку питания и удерживаем её 3 секунды.

Прозвучит сигнал Welcome to the use.

Ð	NetCam	<b>1</b> 57 %	<b>PWI</b>	Нажимаем н	на +	
Add de	vice			SEC.RU	))	
••⊶ Билайн द Back Ac TYPE IN DEVICE INF	17:27 <b>1</b> 60 dd device ORMATION	%∎→≁ Done	DIVAF	RY.RU	. )	1
Device name	WIFICAM					-
Device type	Camera	>				
Device ID	Please type in ID nu	0				
User name	admin	?				
Password	Please type in passw	0				
Scan QR c	ode	>				
Q LAN searc	h	>				
Wiroloss W	/IFI configuration	, .		Нажимаем н	а WiFi конф	игурацию

Выбираем Камера с батареей



Затем вводим ключ доступа от Вашей локальной WiFi сети и нажимаем старт.

Back Wireless WIFI configuration	Back Wireless WIFI configuration
Network name divary	📄 >) 💿 >) 😥
WIFI password	
Show pwd	Pairing WIFI
	59
Start configuration	The time may not be consistent due to a variety of environmental differences resulting from the connection to the WIFI
Расположите Ваше мобильное устройство	рядом с WiFi видеокамерой, сделайте звук
настройки громким (конфигурация производи	тся по акустическому каналу).
Ваше устройство появилось в списке камер.	
ВАТ_САМЕRА Оп line Внимание! Внимание! При первом нажатии на просмотр камеры, Вы Обязательно установите пароль. Затем, Вы сможете смотреть Ваше устройство	С.RU) вс.RU) получите сообщение о смене пароля. у.RU
k Back	Image: Image
The second	

Назначение кнопок на экране просмотра в мобильном приложении.



- 1. Включить трансляцию звука;
- 2. Отрегулировать параметры изображения;



•••∘∘ Билайн 🤶	16:53	<b>イ</b> 56 % <b>□</b>	•7•
Back	Setting		53
Device	Information	>	2225
🛜 WI-FI s	setting	>	
O User s	etting	>	
Alarm :	setting	>	
SD car	d setting	>	
Alias s	etting	>	

- 16:53 1 56 % 🗖 Данные по Вашей видеокамере Back **Device Information** System Firmware Versi... B58.9.1.0.82E Device name BAT\_CAMERA Device ID BAT-MAC Address 00:00:00:A5:5D:8D WiFi MAC AC:83:F3:6D:76:26 WiFiStatus WiFiConnection Success MCU 29 Battery 73% Battery status Not charging status Конфигурация WiFi сети 2. Здесь Вы Ваше можете прописать WI-FI setting <u>Done</u> Back устройство в другую сеть WiFi. divary Already connected P2PWIFICAM.RU Safety WPA2\_PSK(AES) Channel number 11 WIFISEC.RU Manage WI-FI network CONNECT AVAILABLE WI-FI DIVARY.RU divary WPA2\_PSK(AES) Signal intensity:40% WIFI\_CAMERA WPA2\_PSK(TKIP) Signal intensity:80% WIFI CAMERA WPA2\_PSK(TKIP) Signal intensity:8 3. Пользователи. 16:54 **1** 56 % 🗖 Изменение пароля для доступа к Back User setting <u>Done</u> устройству. ADMINISTRAT User name: admin Password: Show pwd OPERATOR User name: Password: Show pwd
- 1. Информация об устройстве

4. Конфигурация тревоги.



6. Прочие настройки

••∘∘∘ Билайн Back	হ 16:54 Alias setting	≁ 56 <u>D</u>	∘ % <b>⊏</b> ⊃ one	Поменять имя ус	стройства	
Alias:	BAT_CAMERA					
Меню ре	дактирования	данны	ых уст	оойства		
●●○○○ Бил	айн ᅙ	17:39		🕇 63 % 🔳	• +	
Ð	Ne	etCar	n			
①	Add device			>		
●●○○○ Билайн	। रू 16:56	1	55 % 🔲	Rufungere Rour	a vernoŭerno	
Back	Device manager	ment	<u>Done</u>	Нажимаете		
EDIT AND				«Листок» меняе	ге данные по ус	тройству.
45	On line	F		Удаляете устрой	ство.	
Ę,	NETCAM	Ē	Ŵ <b>₹</b>	Y.RU		
5	BAT_CAMERA					
Ę,	BAT_CAMERA	E	Ŵ			
Меню пр	оосмотра данн	ых с к	арты	амяти, видео	о локальное	и с карты
Пам	яти					
De	evice list		َے My me	Ssages	(j Abou	) ut
∙∙∘∘∘ Билаі Back	йн ङ 16:59 Alarm mes	sage	≁ 55 <u>Mana</u>	%  □ Тревожи ц <u>е</u>	ные события, д	ата, время

-		D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			
●●○○○ Билайн ᅙ	16:5	9	<b>√</b> 55	% 🗔 י	Смотреть запись, которую Вы
Back	Local v	ideo	Mana	<u>ige</u>	сделали на мобильном устройстве.
000					
●●○○○ Билайн ᅙ	16:5	9	<b>√</b> 55	% 💷 •	Смотреть запись с карты памяти.
Back	Remote	video			
		•			
000			$\square$		
	_				
●●○○○ Билайн ᅙ	16:59		7 55 %		Смотреть снимки экрана.
Back	Image	e	<u>Mana</u> g	<u>e</u>	
000					
Настройки систе	мные	-2-N		<b>E A A</b>	
••ःः Билайн 🗢 16:55	<b>1</b> 55 % <b>■</b>	PEP	VVI	••••• Билайн 🧟	⊳ 16:56 - 7 55 %
Abou	t	\\/	GIG	Back	System setting
System setting	>	VVI	113	살 Aud	dio alarm setting >
Mail feedback	>	D	VARY	Play alarm p	rompt
				Enable rene	at play alarm sound
Help	>			Enable report	
				Show alarm	prompt window
				Enable ALar	m Vibration
				Enable back	ground push notification
Version:V9.21.	35.65				
Device list My message	(i) About		_		

# Настройки Выполнены. Ваше устройство готово к работе.

Ваше устройство предназначено для работы в помещении при температуре от -10 до +50 град С. При относительной влажности 10-80%. Пожалуйста соблюдайте это условие.

Ваше Устройство имеет ночной режим просмотра. Это режим включается автоматически. Зависти от освещения в помещении.

#### Внимание!

Ваше устройство в штатном режиме работает от БАТАРЕИ.

Индикация состояния в мобильном приложении



Для активации просмотра, нужно обязательно кликнуть на иконку. Тогда появится запись ON LINE.

Нормальное состояние – показ состояния батареи; Сообщение Dormancy (в ожидании).

Если на знаке батареи вы видите молнию, значит батарея на камере заряжается.

Своевременно подзаряжайте устройство.

## <u>Наслаждайтесь пользованием.</u>

#### Примечание

# p2pWiFicnm.ru

- 1. После изменений, которые Вы делаете в настройках, не забывайте нажимать верхнюю правую кнопку DONE (применить изменения).
- 2. Ваша карта памяти вставлена, но запись не ведётся.

Обратите внимания на данные, которые отражает поле в закладке НАСТРОЙКИ

Оно должно отображать статусы NORMAL

Попробуйте отключить питание камеры, затем включить.

- Попробуйте, при отключённом питании камеры вынуть карту памяти, затем вставить её в слот. Затем включите камеру.
- Отформатируйте карту памяти в формате Fat32. Затем вставьте в устройство, включите устройство.
- 3. Если устройство работает неправильно, нажмите кнопку Reset. Устройство вернётся в заводские установки. Настройку нужно повторить заново.

#### Как можно просмотреть запись?

Запись, которая произведена на карту памяти можно посмотреть на мобильном устройстве в приложении.

Так же, Вы сможете смотреть Ваше устройство на ПК, подключённом к Вашей локальной сети. Для этого Вам нужно установить на Ваш ПК под управлением ОС Windows софт DeviceClient (смотрите на сайте WiFisec.ru в разделе ПОДДЕЕРЖКА).

Сайт производителя софта NetCam

Вам будет доступен:

Онлайн-поток с Вашей камеры.

- Интерком связь.
- Аудио прослушивание.
- Просмотр записи, которая произведена на Ваше устройство карта памяти. Вы сможете скачать эту запись.
- Вы можете организовать запись на ЖД ПК.





И просмотреть через плеер oPlayer.msi

Данный софт работает по протоколу P2P, Ваше устройство будет доступно к просмотру из любой точки мира через интернет.

#### Внимание!

Если Вы планируете использовать устройство в режиме записи на ПК (постоянная), срок работы аккумулятора устройства будет снижен. Проверяйте заряд батареи.

#### Приятного пользования!

