

# Кнопки керування серії XB2-E




## Конструкція, монтаж





Кнопки встановлюються на панелі, в установчі отвори діаметром 22,3 мм, фіксуються гайкою.

## Технічні характеристики


| Параметр                                      |                    | Значення        |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Максимальний струм <b>I<sub>max</sub></b> , А | AC 380/220/110/48В | 1/2,5/4/6       |
|                                               | DC 110/48/24В      | 0,6/1,3/2,5     |
| Категорія застосування                        |                    | AC-15, DC-13    |
| Зносостійкість, <b>циклів</b>                 | механічна          | 10 <sup>6</sup> |
|                                               | електрична         | 10 <sup>5</sup> |
| Кількість перемикачів, <b>хв<sup>-1</sup></b> | кнопковий привід   | ≤ 50            |
|                                               | поворотний привід  | ≤ 5             |
| Діапазон робочих температур, <b>°C</b>        |                    | -5...+60        |

## Модельний ряд та інформація для замовлення

| Зображення                                                                          | Модель    | Контакт | Опис | Електрична схема                                                                      | Артикул     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Потайні                                                                             |           |         |      |                                                                                       |             |
|  | XB2-EA121 | 1NO     | IP40 |  | A0140010032 |
|  | XB2-EA131 |         |      |                                                                                       | A0140010033 |
|  | XB2-EA151 |         |      |                                                                                       | A0140010054 |
|  | XB2-EA161 |         |      |                                                                                       | A0140010055 |

|                                                                                     |           |         |                      |                                                                                       |                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | XB2-EA142 | 1NC     | IP40                 |    | A0140010034                                                                           |             |
|    | XB2-EA125 | 1NO+1NC |                      |    | A0140010035                                                                           |             |
|    | XB2-EA135 |         |                      |                                                                                       | A0140010036                                                                           |             |
|    | XB2-EA145 |         |                      |                                                                                       | A0140010037                                                                           |             |
|   | XB2-EA155 |         |                      |                                                                                       | A0140010042                                                                           |             |
|  | XB2-EH121 | 1NO     | 3 фіксацією,<br>IP40 |  | A0140010038                                                                           |             |
|  | XB2-EH131 |         |                      |                                                                                       | A0140010039                                                                           |             |
|  | XB2-EH142 | 1NC     | 3 фіксацією,<br>IP40 |  | A0140010044                                                                           |             |
|  | XB2-EH125 | 1NO+1NC |                      |                                                                                       |  | A0140010040 |
|  | XB2-EH135 |         |                      |                                                                                       |                                                                                       | A0140010041 |
|  | XB2-EH145 |         |                      |                                                                                       |                                                                                       | A0140010043 |
|                                                                                     |           |         |                      |                                                                                       |                                                                                       |             |

## Габаритні розміри



**XB2-EA(EH)**

## Аксесуари до кнопок серій XB2, LAY5, TB5



Табличка  
маркувальна  
EMERGENCY STOP



Табличка  
маркувальна  
START



Табличка  
маркувальна STOP



Табличка  
маркувальна  
I O II



Табличка маркувальна  
EMERGENCY STOP



Тримач  
маркувальної бирки



Ковпачок  
захисний силіконовий

