

Диктофон EDIC-mini 24bs A54 - 300h

Краткое руководство пользователя

Диктофон EDIC-mini 24bs A54 предназначен для записи звука в высоком качестве в режимах «моно» и «стерео» во встроенную флеш-память с возможностью выгрузки данных на ПК. Записи также можно прослушивать с помощью наушников.



Основные функции диктофона

- запись в режимах «моно» и «стерео»
- система голосовой активации (VAS)
- регулировка уровня усиления микрофона
- 2 таймера, включающие запись в установленное время (однократный и ежедневный)
- режим кольцевой записи
- 8 независимых профилей настроек, с возможностью оперативного переключения между ними
- воспроизведение записей через наушники
- система цифровых маркеров для проверки записи на наличие следов редактирования
- часы реального времени

Программное обеспечение для диктофона позволяет:

- настраивать параметры диктофона
- сохранять записи на ПК в формате WAV
- при выгрузке записей восстановить паузы, сжатые при использовании функции VAS
- установить пароль для защиты доступа к записям и настройкам диктофона
- проверить запись на целостность

Технические характеристики

- время работы в режиме записи (8кГц, без сжатия).....до 70 часов
- время работы в режиме VAS (при сигнале ниже заданного уровня).....до 105 часов
- полоса пропускания.....0,1-16 кГц
- частота дискретизации.....до 32 кГц
- разрядность АЦП.....до 24 бит
- отношение сигнал/шум.....68 дБ
- чувствительность встроенных микрофонов.....до 9 м
- скорость обмена информацией с компьютером.....до 2,25 Мбайт/сек
- тип, емкость аккумулятора.....Li-Pol, 420 мАч
- температура эксплуатации.....0-40°C
- габаритные размеры.....62x45x8 мм
- вес.....30 г
- срок эксплуатации.....3 года

Комплект поставки

- диктофон
- адаптер USB
- наушники
- гарантийный талон
- инструкция по эксплуатации
- упаковочная коробка

1. Зарядка диктофона

Перед началом работы зарядите аккумулятор, для чего подключите прилагаемый USB-адаптер к USB порту компьютера или к зарядному устройству USB (например от смартфона), с выходным напряжением 5В. Мигающий желтый светодиод означает, что диктофон заряжается. Время полной зарядки около 3-5 часов.



Внимание!

Даже если вы не пользуетесь диктофоном, подзаряжайте его не реже одного раза в месяц. Иначе аккумулятор может выйти из строя, что не является гарантийным случаем.

2. Запись звука

Для начала или остановки записи дважды нажмите кнопку Rec. В процессе записи красный светодиод мигает 1 раз в секунду.

Для паузы и продолжения записи нажмите кнопку Rec один раз. Во время паузы красный светодиод мигает приблизительно 3 раза в секунду.

3. Прослушивание записи через наушники

Подключите наушники в соответствующий разъем. Для перехода в режим воспроизведения дважды нажмите кнопку Play. При воспроизведении зеленый светодиод мигает 1 раз в 3 секунды. По достижении конца записи зеленый светодиод начнет мигать часто. Навигация по записям осуществляется при помощи кнопок Rec и Play — подробная инструкция размещена на сайте компании. Для выхода из режима воспроизведения нажмите кнопки Rec и Play одновременно.

4. Подключение к компьютеру

Перед первым подключением диктофона к компьютеру скачайте с сайта компании www.telesys.ru, в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА/СКАЧАТЬ ПО - Серия EDIC-mini 24bs программу EMPlus A54 и установите ее на ваш ПК.



Программа EMPlus A54 работает только на ОС семейства Windows (XP, 7, 8, 10)

При подключении диктофона к компьютеру строго соблюдайте последовательность:

1. Подключите USB-адаптер к компьютеру
2. Подключите диктофон к USB-адаптеру

После подключения к ПК начнется зарядка диктофона. Запустите программу EMPlus A54, выберите тип подключения «USB 2.0 SPI Adapter». При корректном подключении в левой части окна программы появится список записей, находящихся в памяти диктофона.



Скачать подробную инструкцию по эксплуатации диктофона, а также программу EMPlus A54 вы можете на сайте компании по адресу www.telesys.ru в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА/СКАЧАТЬ ПО