

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HiGiFT Q50

ДЕТСКИЕ ЧАСЫ С GPS-ТРЕКЕРОМ



www.higift.ru

1. Первое использование

Важно: Необходимо использовать только SIM-карты операторов МТС и Мегафон.

Полностью зарядите часы при помощи USB-кабеля, в течение 1 часа и установите SIM-карту.

Включите часы, удерживая кнопку питания, в течение 3-х секунд.

Ваша SIM-карта должна быть:

- У оператора МТС или Мегафон
- С настроенным интернетом [GPRS]
- С положительным балансом
- Без пароля

2. Описание кнопок

Тревожная



В. Регистрация в приложении

Отправьте СМС на SIM-карту в часах:

rw,12345Б,ip,52.28.132.157,8001 #

В ответ Вам придет сообщение:

[surl.52.28.132.157,port,B001 #]ok!

Установить приложение «Setracker 2» с «Play Маркета» или «App Store». Далее пройти процедуру регистрации.

Не забывайте свой «Логин» и «Пароль».

Как заполнять поля, представлено ниже:

- «ID устройства:» - необходимо ввести ID номер, показанный на задней крышке часов.
- «Логин:» - Уникальное имя [латинскими буквами]
- «Имя:» - Имя ребенка [латинскими буквами]
- «Телефон:» - номер SIM-карты родителя [все номера для Рср вводятся через +7]
- «Пароль:» - от 6 до 12 символов
- «Язык» - «Russian»
- «Площадь» - «Европа и Африка»
- Нажать на кнопку «Да»

4. Обзор приложения

Перед вами показано основное окно

приложения:



Нажав на кнопку «Настройки» [иконка шестеренки внизу] вы увидите:



Далее рассмотрим основные режимы работы приложения:



Определение зоны безопасности

Можно задать 3 диапазона времени, в которые не будут поступать входящие звонки

Вкл/Выкл (МС оповещений [низкий заряд, сигнал SOS, датчик снятия с руки])

Фитнес функции (шагомер, подсчет калорий и др.)

Просмотр истории сообщений

Функции поощрения ребенка

5. Основные характеристики

Параметр	Значение
G5M, МГц	850/900/1 800/1 900
Дисплей	Q.98" LCD, ч/б
SIM-карта	microSIM
Точность	-159 dBm
Степень защиты	IP55
Координаты	A-GP5/GPR5/G5M
Материал	Антиаллергенный силикон
Аккумулятор	320 мАч
Габариты	54x34x12 мм
Вес	35 г

Разработано в России в ООО «КАРКАМ Электронике»
Изготовитель: Shenzhen Bokang Electronics Technology Development Co.,
LTD Room D01B, 2/F, Shanghai Autotiva Building High-Tech Industrial Park
in Central, Nanshan District, Shenzhen China, Tel.:86-755 83324792,
Fax:86-755 83324792;
Страна происхождения - Китай
Импортер: ООО «Марсель», Россия, 692525 Приморский край, г,
Уссурийск, ул, Уссурийская 65

EШCггece©®

www.higift.ru