


## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 каналов до 8МП
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)
- 2 HDD до 10Тб каждый



## Технические характеристики

Модель	<b>Optimus NVR-8162</b>
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия видео	H.265, H264
Формат сжатия аудио	G711A, U
Количество каналов	16 каналов до 8Мп каждый
Максимальная пропускная способность	Входящая 112 Мбит/с. Исходящая 96 Мбит/с.
Настройка записи	до 16 IP камер 8Мп 3840x2160
Двойной поток	Основной и дополнительный потоки
Максимальная скорость записи	16*3840x2160 (8Мп) @ 30к/с на канал
Макс. количество каналов воспроизведения архива	8МП: 3 канала 4МП: 6 каналов 2МП: 12 каналов
Видео выходы	HDMI (до 3840x2160 (UHD)), VGA (max 1920x1080)
Аудиовыход	1 RCA
Детекция движения	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
Отправка тревожных событий	FTP, Email, DROPBOX, Google Disk
Режим записи	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
Поддержка ANR	Да
Запись двух потоков от камеры	Да
Функция тревожной записи только для IP-P Starvis	Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению
Возможность записи камер на разные HDD	Да
Резервное копирование	USB/WEB/CMS
Жесткий диск	2 HDD SATA до 10Тб каждый (не в комплекте)
Поддержка E-SATA	Нет
Сеть/протоколы	RJ-45 (10M/100M/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP
USB порт	2* USB 2.0
Удаленный мониторинг	Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS (до 128 камер)
VMS	Optimus View (Windows, Mac)
Поддержка браузеров	IE10/11, Safari V12.1 и выше, Firefox V.52 и выше Google chrome V.57 и выше, Edge V.79 и выше

<b>Поддержка смарт функций</b>	Распознавание лиц, Обнаружение людей и транспорта, Вторжение в периметр, Пересечение линии, Подсчет пересечений, Тепловая карта, Обнаружение скопления людей, Определение длины очереди, Распознавание автомобильных номеров, Детекция редких звуков, Обнаружение преграждений, Обнаружение оставленных предметов. *
<b>Подключение камер по RTSP</b>	Да
<b>Поддержка S.M.A.R.T.</b>	Да
<b>Беспроводные сети</b>	Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера
<b>Мобильное приложение</b>	Optimus View (iOS, Android)
<b>Тревожные входы/выходы</b>	8/1
<b>Устройства управления</b>	Мышь USB, по сети
<b>Питание</b>	DC 12В (5А) (адаптер в комплекте)
<b>Рабочая температура</b>	От 0°C.до +40°C
<b>Размер/Масса</b>	380X320X54мм / 2,04 кг.

\*Данные функции работают только с камерами **Optimus** профессиональной линейки, более подробную информацию можно посмотреть в спецификации к камере.