













Е (1:4)


Крепление стоек двери к стене







Ж–Ж (1:4)

Крепление ВПУ



В (1:4)






А–А


Разметка координат крепежных отверстий подъемника.

И (1:4)




К–К (1:4)

Крепление стояки вызова




Распределение нагрузок на основания подъемника.



3–3 (1:2)

Крепление рампы



Число остановок	2
Высота подъема,м	1,200
Скорость,(м/с)	0,03
Грузоподъемность,(кг)	225
Система управления	Кнопка постоянного нажатия

1. До начала монтажа необходимо выполнить следующие требования:
– нижняя и верхняя площадки должны быть ровными, допускаемые отклонения от плоскостности и горизонтальности – не более 5 мм.
– участок стены со стороны выезда с платформы должен быть гладким и без острой кромки.

Допускаются выступы и впадины высотой не более 5 мм, при этом горизонтальные кромки выступов и впадин высотой более 1,5 мм должны иметь скос под углом не менее 15° от горизонтали;
– в месте установки двери толщина стены должна быть не менее 120 мм. Стена должна быть ровной, допускаемые отклонения от плоскостности и вертикальности – не более 5 мм.
– к месту установки ЩР (щита распределительного) (поставляется в комплекте с платформой), в соответствии с ПУЭ, подвести однофазную сеть 220В/50Гц медным кабелем сечением 3х2,5мм² с защитой цепи автоматическим выключателем 10А. В месте выхода кабеля оставить свободный конец 1м;
– к месту присоединения заземления (указано на чертеже) подвести медный провод сечением 1х 6мм² со свободным концом 1м.

2. Монтаж подъемника производить согласно инструкции по монтажу.

3. *Размеры для справок.

Согласована: _____

					БК 420.	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Платформа подъемная БК 420 Установочный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб: 1:25
Разраб.		Бирулин				Лист 1 / Листов 1
Пров.		Белевцов				ООО "ЦТСП и РИ" г. Брянск
Т. контр.						
Согласов.						
Н. контр.						
Утв.		Карпенков				

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ.N

Подп. и дата

Инв.N дубл.

Взам. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.