

## Модель SP8000 3 фазы

- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 7,1 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 9,3 ч
- Электроагрегат оснащен колесным комплектом



МОДЕЛЬ КОД		SP8000
КОЛ-ВО ФАЗ		ТРИ ФАЗЫ
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	5,4
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	7,1
Напряжение	Вольт	400
Частота	Гц	50
Кэфф. мощности	Cos φ	0,8
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		Honda GX 390
Объем двигателя	см <sup>3</sup>	389
Кол-во цилиндров		1 под углом
Система запуска		Электрическая / Ручной стартер
Макс. мощность	кВт	8,3
Топливо		бензин
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД		
Объем топл. бака	л	18,0
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	9,3
УРОВЕНЬ ШУМА		
Громкость LWA	дБ(А)	97
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	72
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина	мм	842
Ширина	мм	523
Высота	мм	557
Вес	кг	113

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ