

## Модель WX 7000

- Двигатель Powermate
- Максимальная мощность 6,50 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 11,3 ч



МОДЕЛЬ КОД		WX 7000
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	5,8
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	6,5
Напряжение	Вольт	230
Частота	Гц	50
Кэфф. мощности	Cos φ	0,9
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		Powermate
Система запуска		ручной стартер/электростартер
Топливо		бензин
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД		
Объем топл. бака	л	26,00
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	11,30
УРОВЕНЬ ШУМА		
Громкость LWA	дБ(А)	93
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	68
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина	мм	800
Ширина	мм	698
Высота	мм	620
Вес	кг	90

Ручной стартер		
	<b>Защита</b>	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	<b>Управление</b>	Ручка ВКЛ./ВЫКЛ. Цифровая индикация параметров электроагрегата
	<b>Кол-во и тип розеток</b>	2 x SCHUKO
	<b>Дополнительное оборудование</b>	Поставляется с колесным комплектом