

# ИНСТРУКЦИЯ

## AE5200-Магнит АКБ 10000мАч

- 1) СМС команды нужно отправлять на номер сим-карты которая стоит в трекере.
- 2) Все смс команды выделенные красным цветом обязательны для настройки трекера.

Функции смс команд	Функции смс команд
Установить номер владельца	admin123456 8926*****9
Удалить номер владельца	noadmin123456 8926*****9
Изменение заводского пароля	password123456 000000
Включить передачу GPRS данных на сайт мониторинга	gprs123456
Включить Режим мониторинг	monitor123456
Установите IP-порт	adminip123456 95.163.120.190 20137
Установить интервал передачи данных GPRS на сайт мониторинга	upload123456 10 (от 10 до 999 секунд)
Запрос местонахождение	G123456#
Установить часовой пояс	timezone123456 3
Отключить датчик движения	sleep123456 off
Включить датчик движения	sleep123456 on
Включить смс уведомления о начале движения	shock123456
Отключить смс уведомления о начале движения	noshock123456
Оповещение о превышении заданной скорости	speed123456 070 (от 001 до 999 км/ч)
Включить датчик снятия	loosing123456
Отключить датчик снятия	noloosing123456
Включить смс уведомления о низком заряде АКБ	LOWBATSMS123456 on
Отключить смс уведомления о низком заряде АКБ	LOWBATSMS123456 off
Проверка установленных настроек трекера	check123456
Сброс на заводские настройки	Begin123456