


## Вставка электронного потенциометра для управляющего входа 110В Функция переключения



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	0309 00	1/5	02	4010337309000

### Характеристики

- Электронный потенциометр с функцией переключения для электронных пускорегулирующих аппаратов Tronic с управляющим входом 1 – 10 В.
- При нажатии кнопки управления ЭПРА включается и выключается.
- Вращением настраивается яркость.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Интерфейс 1 – 10 В	
- Управляющее напряжение:	От 0,5 до 10 В
- Управляющий ток:	Макс. 50 мА
Ток переключения	
- Омический:	6 А
- Емкостный:	6 А (70 мкФ)
Глубина установки:	32 мм
Температура окружающей среды:	от +5°C до +45°C

### Комплект поставки

- Предохранитель входит в комплект поставки.