

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СИСТЕМЫ 90-TWICE

1. ВВЕДЕНИЕ

Система 90-TWICE это комплект фурнитуры для складных дверей нового поколения, без применения направляющего профиля и роликов, аналогично испытанной и проверенной системе 180-TWICE (складывание двери параллельно стене). Благодаря универсальности систем, 90-TWICE и 180-TWICE можно установить на одних и тех же дверях, с одинаковыми вырезами на створках и дверной коробке.

Открывание на 90° достигается благодаря инновационной конструкции петли, которая бесшумно складывает створки двери с использованием традиционной нажимной ручки (с одной стороны), обеспечивающей упор петли при закрытии в трех точках. Эти функции представляют собой сплав инновационных решений и преимуществ классических складных систем. Кроме межкомнатных дверей, система 90-TWICE также отлично подходит для дверей гардеробов и ниш.

Продуманная конструкция систем TWICE обеспечивает легкость и высокую скорость монтажа.

Для системы 90-TWICE нет ограничений по высоте или ширине двери. Общий вес двух створок не должен превышать 50кг.


90-TWICE необходимо комплектовать специальным магнитным замком TWICE IM вместе с нажимной ручкой с одной стороны двери и комплектом заверток TWICE WC (см. раздел 7).

Системы TWICE обеспечивают стабильную, бесшумную и эргономичную работу двери. При закрывании двери гарантируется отменная звукоизоляция благодаря упору петли по трем точкам. Эти системы оставляют максимальную техническую и эстетическую свободу при проектировании двери. Двери можно изготовить в разнообразных вариантах, чтобы удовлетворить бесчисленные потребности клиента и вписать даже нестандартные размеры дверей.


Системы TWICE состоят из стальных планок и плечей, соединенных стальными пинами и пластиковыми уплотнительными кольцами.

Для систем TWICE предлагается использовать одинаково подготовленные полотна (вырезы и пропилы). В результате чего достигается универсальность и снижается время на подготовку, на один тот же комплект двери можно установить 90-TWICE для открывания на 90° и 180-TWICE для открывания на 180.

ВНИМАНИЕ! Размеры плечей для створки с ручкой отличаются - у 90-TWICE меньше, чем у 180-TWICE. Поэтому при одинаковой зарезке после установки 90-TWICE остается свободное место в верхнем левом вырезе:



ВНИМАНИЕ! Для открывания двери 90-TWICE требуется зазор от двери до стены - для раскладывания петли. Это расстояние V зависит от размера системы и составляет от 0 (в модели 90-TWICE 70) до 110мм (в модели 90-TWICE 90).




90-TWICE


2. СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМ TWICE




90-TWICE




180-TWICE



ОДИНАКОВЫЕ ДВЕРНЫЕ СТВОРКИ
Идентичный размер и дизайн



90-TWICE



180-TWICE


3. ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

- **Вариант 1**

Симметричные створки

С нажимной ручкой с одной стороны и врезной ручкой с другой, необходима установка магнитного замка TWICE IM (или аналогов).

Вариант для всех размеров RIGHT/LEFT.




- **Вариант 2**

Несимметричные створки - створка с ручкой меньше на 0-100мм


С нажимной ручкой с одной стороны и врезной ручкой с другой, необходима установка магнитного замка TWICE IM (или аналогов).

Вариант для всех размеров RIGHT/LEFT.




ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ


1 - Левое - LEFT



2 - Правое - RIGHT




3.1 Общая схема системы



Список комплектующих

№	Кол-во	Описание
505	1	Верхняя петля 90-TWICE (правая/левая)
510	1	Центральная петля
520	1	Боковая петля для створки (правая/левая)
530	1	Боковая петля для коробки (правая/левая)
540	4	Шуруп TSP trx ø 4x20
550	16	Шуруп TSP trx ø 4x30
560	1	Петля-невидимка для створок
570	1	Магнитный замок TWICE IM с ответной планкой (замок не входит в комплект системы TWICE)

3.2 Схема в вертикальном разрезе



HFM = высота "чернового" проема

HP = высота "чистового" проема


HA = высота створки

Список комплектующих

№	Кол-во	Описание
500	1	Верхняя петля 90-TWICE (правая/левая)
520	1	Боковая петля для створки (правая/левая)
530	1	Боковая петля для коробки (правая/левая)
e	1	Верхняя перекладина коробки

3.3 Схема в горизонтальном разрезе (для левой двери)

Пример левой двери (для правой двери симметричный чертеж)



LFM = ширина "чернового" проема

ES = внешняя ширина коробки

LS = ширина "чистового" проема

LA = ширина створки

Список комплектующих		
№	Кол-во	Описание
510	1	Центральная петля
520	1	Боковая петля для створки (правая/левая)
530	1	Боковая петля для коробки (правая/левая)
570	1	Магнитный замок TWICE IM с ответной планкой (замок не входит в комплект системы TWICE)
a	1	Створка с петлей
b	1	Створка с ручкой
c	1	Стойка коробки со стороны петли
d	1	Стойка коробки со стороны ручки

3.4 Схема размеров для двери с симметричными створками

Вариант 1 - симметричные створки						
LFM	LP	L** створки с петлей	L** створки с ручкой	Z	V	артикул 90-TWICE
700	502	306,5	306,5	347	15	90-TWICE RIGHT 60 90-TWICE LEFT 60
800	602	356,5	356,5	397	0	90-TWICE RIGHT 70 90-TWICE LEFT 70
900	702	406,5	406,5	447	20	90-TWICE RIGHT 80 90-TWICE LEFT 80
1000	802	456,5	456,5	497	110	90-TWICE RIGHT 90 90-TWICE LEFT 90
1100	902	506,5	506,5	547	60	90-TWICE RIGHT 100 90-TWICE LEFT 100

LFM = Ширина "чернового" проема
LP = Ширина "чистового" проема
Z = Максимальный вылет в открытом состоянии
V = Максимальный боковой вылет для открывания двери





Схема врезки верхнего узла (см. раздел 4. РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА)

Вариант 1 - симметричные створки					
артикул 90-TWICE	L** створки с петлей	размер X	L** створки с ручкой	размер Y	
90-TWICE RIGHT 60	90-TWICE LEFT 60	306,5	208	306,5	234
90-TWICE RIGHT 70	90-TWICE LEFT 70	356,5	208	356,5	234
90-TWICE RIGHT 80	90-TWICE LEFT 80	406,5	258	406,5	284
90-TWICE RIGHT 90	90-TWICE LEFT 90	456,5	358	456,5	384
90-TWICE RIGHT 100	90-TWICE LEFT 100	506,5	358	506,5	384




(**) Размеры створок с петлей и ручкой рассчитываются с учетом пролета между створками 1мм.

3.5 Схема размеров для двери с разноразмерными створками

Створка с ручкой меньше от -100 до 0мм

Вариант 2 - разноразмерные створки(створка с ручкой меньше от -100 до 0мм)							
LFM	LP	L** створки с петлей	L** створки с ручкой	Z	V	артикул 90-TWICE	
600 ÷ 700	402 ÷ 502	306,5	206,5 ÷ 306,5	347	15	90-TWICE RIGHT 60	90-TWICE LEFT 60
700 ÷ 800	502 ÷ 602	356,5	256,5 ÷ 356,5	397	0	90-TWICE RIGHT 70	90-TWICE LEFT 70
800 ÷ 900	602 ÷ 702	406,5	306,5 ÷ 406,5	447	20	90-TWICE RIGHT 80	90-TWICE LEFT 80
900 ÷ 1000	702 ÷ 802	456,5	356,5 ÷ 456,5	497	110	90-TWICE RIGHT 90	90-TWICE LEFT 90
1000 ÷ 1100	802 ÷ 902	506,5	406,5 ÷ 506,5	547	60	90-TWICE RIGHT 100	90-TWICE LEFT 100



Пример для левой двери
(для правой двери зеркальный чертеж)

LFM = Ширина "чернового" проема

LP = Ширина "чистового" проема


Z = Максимальный вылет в открытом состоянии

V = Максимальный боковой вылет
для открывания двери


Схема врезки верхнего узла (см. раздел 4. РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА)

Вариант 2 - разноразмерные створки(створка с ручкой меньше от -100 до 0мм)					
артикул 90-TWICE	L** створки с петлей	размер X	L** створки с ручкой	размер Y	
90-TWICE RIGHT 60	90-TWICE LEFT 60	306,5	208	⁽¹⁾ 206,5 ÷ 306,5	⁽²⁾ 234
(*) ВНИМАНИЕ: при размере створки с ручкой ⁽¹⁾ меньше 240мм, размер Y ⁽²⁾ следует уменьшить (A)					
90-TWICE RIGHT 70	90-TWICE LEFT 70	356,5	208	256,5 ÷ 356,5	234
90-TWICE RIGHT 80	90-TWICE LEFT 80	406,5	258	306,5 ÷ 406,5	284
90-TWICE RIGHT 90	90-TWICE LEFT 90	456,5	358	⁽¹⁾ 356,5 ÷ 456,5	⁽²⁾ 384
(*) ВНИМАНИЕ: при размере створки с ручкой ⁽¹⁾ меньше 240мм, размер Y ⁽²⁾ следует уменьшить (B)					
90-TWICE RIGHT 100	90-TWICE LEFT 100	506,5	358	406,5 ÷ 506,5	384


(*) (A) и (B): Варианты установки, несовместимые с 180-TWICE.



(A): при размере створки с ручкой ⁽¹⁾ меньше 240мм , размер Y ⁽²⁾ следует уменьшить.




(B): при размере створки с ручкой ⁽¹⁾ меньше 390мм , размер Y ⁽²⁾ следует уменьшить.



(**) Размеры створок с петлей и ручкой расчитываются с учетом пролета между створками 1мм.

5. ДЕТАЛИ ДВЕРИ

5.1 Схема деталей двери (совпадает с 180-TWICE)




Список комплектующих

№	Кол-во	Описание
а	1	Створка с петлей
б	1	Створка с ручкой
с	1	Стойка коробки со стороны петли
д	1	Стойка коробки со стороны ручки
е	1	Верхняя перекладина

5.2 Дверная створка со стороны петли (совпадает для 180-TWICE)

Для левой двери (для правой двери чертеж симметричный)

(**) См. размеры в разделах 3.4, 3.5




НФМ = высота "чернового" проема

НА = высота створки

5.3 Дверная створка со стороны ручки (совпадает для 180-TWICE)

Для левой двери (для правой двери чертеж симметричный)

(**) См. размеры в разделах 3.4, 3.5




НФМ = высота "чернового" проема

НА = высота створки

5.4 Схема врезки фурнитуры (совпадает для 180-TWICE)


Для полного прилегания створок друг к другу в открытом положении необходимо использовать магнитный замок TWICE IM с данной схемы врезки (или аналоги).



Список комплектующих		
№	Кол-во	Описание
560	1	Петля-невидимка для створок
570	1	Магнитный замок TWICE IM с ответной планкой (замок не входит в комплект системы TWICE)

5.7 Стойка дверной коробки со стороны ручки (совпадает для 180-TWICE)

Для левой двери (для правой двери чертеж симметричный)




Размер, отмеченный (*), зависит от размеров используемого уплотнителя

X = ширина стены

HFM = высота "чернового" проема

5.6 Стойка дверной коробки со стороны петли (совпадает для 180-TWICE)

Для левой двери (для правой двери чертеж симметричный)




X = ширина стены

HFM = высота "чернового" проема

5.7 Стойка дверной коробки со стороны ручки (совпадает для 180-TWICE)

Для левой двери (для правой двери чертеж симметричный)







Размер, отмеченный (*), зависит от размеров используемого уплотнителя

X = ширина стены

HFM = высота "чернового" проема

5.8 Верхняя перекладина (совпадает для 180-TWICE)



Размер, отмеченный (*), зависит от размеров используемого уплотнителя

X = ширина стены

ES = внешняя ширина коробки (= длина верхней перекладины)

LFM = ширина "чернового" проема