

Модель E 6500 1 фаза

- Двигатель Yanmar
- Максимальная мощность 5,3 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 4,2 ч



МОДЕЛЬ КОД		E 6500	
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА	
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	4,4	
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	5,3	
Напряжение	Вольт	230	
Частота	Гц	50	
Козфф. мощности	Cos ф	0,9	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		YANMAR L100N	
Объем двигателя	см ³	435	
Кол-во цилиндров		1 вертикальный	
Система запуска		Ручной стартер	
Макс. мощность	кВт	6,9	
Топливо		дизель	
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД			
Объем топл. бака	л	5,40	
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	4,20	
УРОВЕНЬ ШУМА			
Громкость LWA	дБ(А)	105	
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	80	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Длина	мм	760	
Ширина	мм	540	
Высота	мм	560	
Вес	кг	94	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН.ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Ручной запуск	
	Защита Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	Управление Рукоятка ВКЛ./ВЫКЛ. Рукоятка дроссельной заслонки
	Кол-во и тип розеток 1 x SCHUKO 1 x 230V 32A
	Дополнительное оборудование Колесный комплект