

Модель WX 6250

- Двигатель Powermate
- Максимальная мощность 6,00 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 12 ч



МОДЕЛЬ КОД		WX 6250	
КОЛ-ВО ФАЗ		ТРИ ФАЗЫ	
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	5,5	
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	6	
Напряжение	Вольт	400	
Частота	Гц	50	
Кэфф. мощности	Cos φ	0,9	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Powermate	
Система запуска		Ручной стартер	
Топливо		бензин	
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД			
Объем топл. бака	л	26,00	
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	12,00	
УРОВЕНЬ ШУМА			
Громкость LWA	дБ(А)	93	
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	68	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Длина	мм	800	
Ширина	мм	698	
Высота	мм	620	
Вес	кг	90	

Ручной стартер		
	Защита	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	Управление	Ручная кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. Цифровая индикация параметров электроагрегата
	Кол-во и тип розеток	2 x SCHUKO
	Дополнительное оборудование	Поставляется с колесным комплектом