



ПАСПОРТ

ИНЖЕКТОР ПИТАНИЯ

LI-104

арт.109320024

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Инжектор питания LI-104 предназначен для электропитания телевизионных антенн с встроенным усилителем и удаленно расположенных канальных усилителей от розетки USB. Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот, МГц	48-862
Вносимое затухание, дБ не более	0,5
Волновое сопротивление, Ом	75
Выходное постоянное напряжение, В	$5 \pm 0,3$
Максимальный ток нагрузки, мА, не более	100
Входное постоянное напряжение, В	5
Входной ток, мА, не менее	100

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Инжектор питания LI-104, шт.	-1
Паспорт, шт.	-1