Фары головного света ZETOR в корпусе

ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКА / ЧЕРТЫ

размеры: 184х102х72, 184х102х110

функции света: ближний, дальний, габаритный

маркировка функции света: HC/R, A, C/R

движение: правостороннее

ведущее число: 12,5, 7,5 источник света: H4, T4W, R2 максимальная мощность: 75W, 4W, 55W номинальное напряжение: 12V-24V DC

> оптика: стандартная класс защиты: ІР54, ІР55 материал корпуса: металл, пластик

материал стекла: стекло встроены разъемы: -













ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Особенно рекомендуются для тракторов и тихоходных автотранспортных средств.

Предназначены для монтажа в фабрично приспособленных местах или для установки в передних нишах автомобиля. Фары в версии с корпусом устанавливаются на кузове в стоячем положении при помощи болта М10.

Знак официального утверждения Е20 касается фар оснащенных лампами H4 а знак E8 лампами R2.

Части полезные при монтаже:

пыльник главной лампы - кат. № А.05820 патрон лампы габаритного огня - кат. № А.05921 модульное соединение главной лампы - кат. № А.07128

Рекомендуемое использование:

А - тракторы:


Zetor, Zetor Forterra, Zetor Proxima, Fendt, Fendt Farmer, Fendt Favorit, Ursus, Pronar, John Deere, Farmer, Farmtrac


В - тихоходные транспортные средства: Ammann, Div, Doosan, Hamm, Hyundai


- тракторы:

Zetor: Proxima i Forterra

РАЗМЕРЫ







RE.33203 RE.34878 RE.21178 RE.29879 RE.33201



10
٠,
- 1
_

A.05921

Номер в каталоге	Кат.ном. Hella	Кат.ном. Соbo	Код омологации	Функции света	ближний	дальний	габаритный	Класс защиты	IP54	IP55	Тип	H4	R2	Движение	правостороннее	Оснащение	лампа Н4 24V	лампа Н4 12V	лампа R2 24V	лампа R2 12V	лампа Т4W	рамка	корпус	Способы крепления	вертикально вверх	Применение	универсальное	рекомендуемое	Упаковка / шт.	картон
RE.21178	1AB006213001	05.520.000	211		✓	✓			✓			✓			✓							\					✓	A/B		1
RE.29878	1AB006213001	05.520.000	211		✓	✓			✓			✓			✓			✓				✓					✓	A/B		1
RE.29879			211		✓	✓			✓			✓			✓		\checkmark					\					✓			1
RE.17178	1AB006213011	05.522.000	211		✓	✓	✓		✓			✓			✓							✓					✓	A/B		1
RE.34878	1AB006213016		211		✓	✓	✓		✓			✓			~			✓			✓	✓					✓	A/B		1
RE.33200			332		✓	✓			√				✓		✓							✓					√			1
RE.33201			332		√	√			√				✓		√					√		✓					√		i I	1
RE.33202			332		✓	√	✓		✓				✓		✓							✓					√			1
RE.33203			332		✓	✓	✓		✓				✓		✓					<	✓	✓					✓			1
RE.25677		05.524.000	211		✓	✓				✓		✓			✓								\		✓		✓	С		1
RE.34677		05.524.000	211		√	✓				√		√			√			✓					✓		✓		✓	С		1
RE.25777	1AB007145007	05.526.000	211		✓	√	✓			✓		√			✓								√		✓		√	С		1
RE.34777	1AB007145001	05.526.000	211		√	✓	✓			✓		√			✓			✓			✓		√		✓		✓	С		1
RE.33300			332		✓	✓				✓			✓		✓								√		√		✓			1
RE.33301			332		√	✓				✓			✓		√					✓			√		✓		√			1
RE.33302			332		✓	✓	✓			✓			✓		√								√		√		✓			1
RE.33303			332		√	√	√			√			\		√					√	√		>		✓		✓			1